

Descrizione del Prodotto

Il VLT® Memory Module MCM 103 (codice prodotto: 132B0466) è un modulo di memoria con convertitore Profibus progettato per il VLT® Midi Drive FC280. Questo modulo consente il trasferimento di dati tra il modulo di memoria e il drive, facilitando operazioni come backup, ripristino e trasferimento di parametri preconfigurati.

Funzioni Principali

- Creazione di un backup completo di tutti i dati e parametri.
- Attivazione del convertitore Profibus VLT® 2800 per FC280.
- Ripristino di dati e impostazioni.
- Trasferimento di impostazioni di parametri preconfigurati al drive o a un altro drive.
- Attivazione del convertitore Profibus.
- Compatibilità con installazioni VLT® 2800 con comunicazione Profibus.
- Evita la necessità di creare nuovamente il FC280 nel programma PLC o di richiedere nuovi file GSD.

Dettagli del Prodotto

Peso lordo: 0,03 kg

Peso netto: 0,03 kg

Volume: 0 l

Serie Accessori FC 280

Opzioni di controllo: (A0) Profibus DP integrato

Gruppo prodotto: Convertitore di frequenza regolabile

Serie: (280) VLT® Midi Drive

Opzioni

Opzioni: Opzioni relative al controllo

Installazione

1. Rimuovere la copertura frontale in plastica del convertitore di frequenza con un cacciavite.
2. Aprire il coperchio del contenitore del modulo di memoria.
3. Inserire il modulo di memoria nel convertitore di frequenza.
4. Chiudere il coperchio del contenitore del modulo di memoria.
5. Rimontare la copertura frontale in plastica del convertitore di frequenza.
6. All'accensione del convertitore di frequenza, i dati vengono memorizzati nel modulo di memoria.

Note

Il modulo di memoria può essere inserito e rimosso durante il funzionamento del convertitore di frequenza, ma è attivo solo dopo un ciclo di alimentazione.

Il personale che monta o smonta il modulo di memoria deve essere familiare con le istruzioni di sicurezza e le misure descritte nella Guida Operativa del VLT® Midi Drive FC 280.

Riferimenti

Per ulteriori dettagli, consultare il manuale di istruzioni del VLT® Memory Module MCM 103.