

Descrizione del Prodotto

La sottobase di connessione passiva ABE7H16R21 di Schneider Electric fa parte della gamma Modicon ABE7, progettata per semplificare il cablaggio nei sistemi di automazione industriale. Questa sottobase offre 16 canali di ingresso/uscita modulari, con 2 terminali per canale, ed è dotata di indicatori LED per lo stato di ciascun canale e per l'alimentazione. ([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ABE7H16R21/sottobase-di-connessione-passiva-a-be7-16-input-o-output-led/?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Numero di canali: 16
- Numero di terminali per canale: 2
- Tensione di alimentazione: 19...30 V DC conforme a IEC 61131-2
- Corrente massima per canale: 0,5 A
- Corrente massima totale: 1,8 A
- Protezione contro i cortocircuiti: fusibile interno da 2 A, 5 x 20 mm, a fusione rapida
- Tipo di connettore: HE-10 a 20 pin
- Modalità di fissaggio: clip su guida DIN simmetrica da 35 mm o viti su piastra solida con kit di fissaggio
- Indicatori LED: 1 LED verde per l'alimentazione ON, 1 LED verde per lo stato di ciascun canale
- Grado di protezione: IP2X conforme a IEC 60529
- Temperatura di esercizio: da -5°C a 60°C conforme a IEC 61131-2
- Dimensioni: larghezza 125 mm, altezza 70 mm, profondità 67 mm
- Peso: 0,3 kg

Certificazioni

- BV
- CSA
- DNV
- EAC
- GL
- LROS (Lloyd's Register of Shipping)
- UL

Conformità Ambientale

Il prodotto è conforme alle normative ambientali vigenti, inclusa la direttiva RoHS dell'UE e il regolamento REACH. Inoltre, è privo di mercurio e dispone dell'etichetta Green Premium™, che attesta l'impegno di Schneider Electric nel fornire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ABE7H16R21/sottobase-di-connessione-passiva-a-be7-16-input-o-output-led/?utm_source=openai))

Applicazioni

La sottobase ABE7H16R21 è adatta per tutte le tipologie di applicazioni industriali che richiedono una soluzione "plug and play" per il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ABE7H16R21/sottobase-di-connessione-passiva-a-be7-16-input-o-output-led/?utm_source=openai))