

Descrizione del Prodotto

La testa pulsante bianca a filo ghiera con gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric è progettata per l'inserimento di etichette e funziona con un meccanismo a ritorno a molla. Presenta una forma rotonda e una ghiera metallica cromata, offrendo un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsanti completi ed elementi di contatto compatibili tramite montaggio a scatto. Grazie al suo colore chiaro, è facilmente distinguibile a distanza. Con un grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, rendendola ideale per ambienti gravosi.

([se.com](https://www.se.com/us/en/product/ZB4BA18/head-for-illuminated-push-button-harmony-xb4-metal-white-flush-22mm-universal-led-for-insertion-legend/?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Diametro del foro di montaggio:**

22 mm

- **Colore del pulsante:**

Bianco

- **Forma del pulsante:**

Piatto

- **Colore dell'anello frontale:**

Cromo

- **Materiale dell'anello frontale:**

Metallo

- **Forma della lente:**

Tonda

- **Numero di punti di comando:**

1

- **Illuminabile:**

Sì

- **Grado di protezione (IP), lato frontale:**

IP66, IP67, IP69, IP69K

- **Temperatura di funzionamento:**

da -40°C a +70°C

- **Durata meccanica:**

10.000.000 cicli

- **Resistenza agli urti:**

30 g per 18 ms (onda sinusoidale) secondo IEC 60068-2-27

- **Resistenza alle vibrazioni:**

5 g da 2 a 500 Hz secondo IEC 60068-2-6

- **Certificazioni:**

UL Listed, CSA, DNV, GL, LROS (Lloyd's Register of Shipping), BV

Applicazioni

Questa testa pulsante è ideale per applicazioni industriali che richiedono un'interfaccia di controllo robusta e affidabile, come macchinari pesanti, pannelli di controllo e ambienti con condizioni operative gravose. La possibilità di inserire etichette personalizzate la rende versatile per diverse esigenze operative.

Note

Per garantire un'installazione corretta e sicura, seguire le istruzioni fornite dal produttore.

Assicurarsi che la testa pulsante sia compatibile con gli altri componenti del sistema di controllo utilizzato.