

Descrizione del Prodotto

Il contattore ABB modello 1SAE231111R0640, appartenente alla serie ESB25-40N-06, è un dispositivo modulare a 4 poli con configurazione 4 NO (normalmente aperti). È progettato per applicazioni di installazione e controllo in sistemi elettrici, offrendo affidabilità e sicurezza nelle operazioni di commutazione.

Specifiche Tecniche

- **Tensione di Bobina:** 230-240 V AC/DC
- **Corrente Nominale:** 25 A
- **Potenza Nominale:** 17,3 kW
- **Configurazione dei Contatti:** 4 NO
- **Temperatura Operativa:** da -25°C a +55°C
- **Montaggio:** su guida DIN
- **Dimensioni:** 36 mm (larghezza) x 85 mm (altezza) x 64,8 mm (profondità)
- **Grado di Protezione:** IP20

Certificazioni e Conformità

- **Certificato CB:** 1SAA920004-2001
- **Certificato CCC:** 1SAA920002-3801
- **Certificato cULus:** cUL_E191658
- **Dichiarazione di Conformità CE:** 1SAD938504-0302
- **Certificato EAC:** 1SAA920001-2702
- **Certificato NF:** 1SAA920001-1202
- **Certificato RMRS:** 1SAA920000-0705
- **Informazioni RoHS:** 1SAD938503-0302

Informazioni Ambientali

- **Temperatura di Funzionamento:** da -25°C a +55°C
- **Temperatura di Stoccaggio:** da -40°C a +80°C
- **Altitudine Operativa Massima:** 2000 m
- **Resistenza agli Urti:** 11 ms impulso 15g secondo IEC 60068-2-27
- **Conformità RoHS:** Conforme alla Direttiva UE 2011/65/UE

Informazioni sul Confezionamento

- **Unità per Confezione:** 1 pezzo
- **Dimensioni Confezione:** 39 mm (larghezza) x 92 mm (altezza) x 69,5 mm (profondità)
- **Peso Lordo:** 0,235 kg
- **EAN Confezione Singola:** 4013614524257
- **Unità per Confezione Secondaria:** 60 pezzi
- **Dimensioni Confezione Secondaria:** 280 mm (larghezza) x 210 mm (altezza) x 395 mm (profondità)
- **Peso Lordo Confezione Secondaria:** 14,8 kg
- **EAN Confezione Secondaria:** 4013614538650

Applicazioni Tipiche

Il contattore ABB 1SAE231111R0640 è ideale per l'uso in sistemi di distribuzione elettrica, controllo di carichi resistivi e induttivi, e in applicazioni dove è richiesta una commutazione affidabile e sicura.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da ABB.