

Descrizione del Prodotto

Il set di collegamento ABB BER 16V, codice prodotto 1SBN081411R1000, è progettato per facilitare la connessione tra contattori in configurazioni di avviamento inverso per correnti nominali da 9 a 16 A. Questo accessorio consente un'installazione rapida e sicura, migliorando l'efficienza dei sistemi di controllo motore.

Caratteristiche Tecniche

- ****Tipo di accessorio****: Ponte di collegamento
- ****Corrente nominale****: 9-16 A
- ****Frequenza nominale****: 50/60 Hz
- ****Tipo di morsetto****: Morsetti a vite
- ****Compatibilità****: Contattori ABB delle serie A9, A12, A16, AL9, AL9Z, AL12, AL12Z, AL16, AL16Z, TAL9, TAL12, TAL16, AX06, AX09, AX12, AX18
- ****Dimensioni****: Larghezza 95 mm, Profondità 12 mm, Altezza 36,5 mm
- ****Peso netto****: 0,045 kg

Conformità e Certificazioni

- ****Dichiarazione di conformità CE****: 1SBD250835U1000
- ****Dichiarazione di conformità UKCA****: 1SBD250836U1000
- ****Certificato GOST****: GOST_POCCFRME77B07175
- ****Certificato RINA****: RINA_ELE172319XG001

Informazioni sull'Imballaggio

- ****Unità per confezione****: 1 pezzo
- ****Dimensioni confezione****: Larghezza 150 mm, Profondità 150 mm, Altezza 20 mm
- ****Peso lordo confezione****: 0,045 kg
- ****EAN confezione****: 3471522364722

Classificazioni

- ****ETIM****: EC002498 - Accessori per dispositivi tecnici di commutazione bassa tensione
- ****eClass****: V11.0 : 27371392
- ****UNSPSC****: 39122221
- ****Codice categoria granulare IDEA (IGCC)****: 5219 >> Parte o accessorio per interruttore

Documentazione Tecnica

- **Scheda tecnica**: 1SBC100122C0202_Ch04
- **Istruzioni e manuali**: 1SBC101014M5501
- **Disegno dimensionale CAD**: 2CDC001079B0201

Note

Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla scheda tecnica per informazioni dettagliate e specifiche.