Descrizione del Prodotto

Il MCBH-00 è un supporto per blocchi di contatti progettato per il montaggio frontale di dispositivi di comando e segnalazione della serie modulare in plastica di ABB. Questo supporto consente l'installazione di fino a tre elementi di contatto, offrendo una soluzione versatile e affidabile per applicazioni industriali.

Caratteristiche Principali

- Montaggio frontale per una facile installazione.
- Compatibile con una vasta gamma di dispositivi della serie modulare ABB.
- Design modulare che consente una configurazione flessibile.
- Costruzione robusta per garantire una lunga durata operativa.

Specifiche Tecniche

- Larghezza: 30 mm

- Altezza: 48 mm

- Profondità: 13 mm

- Peso netto: 0,01 kg

- Temperatura ambiente di funzionamento: da -25°C a +70°C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: da -40°C a +85°C
- Grado di protezione dei terminali: IP20

Compatibilità

Il supporto MCBH-00 è compatibile con i seguenti dispositivi della serie modulare ABB:

- MP1, MP2, MP3, MP4
- MPD1, MPD2, MPD3, MPD4, MPD5, MPD11, MPD12, MPD13, MPD14, MPD15, MPD16

- MPM1, MPM2
- KP6
- MPET3, MPEP3, MPEK3, MPET4, MPEP4, MPEK4
- MPMT3, MPMT4, MPMP3, MPMP4
- M2SS1, M2SS2, M2SS3, M2SS4, M2SS5, M2SS6
- M3SS1, M3SS2, M3SS3, M3SS4, M3SS5, M3SS6, M3SS7, M3SS8
- M3SSC1, M3SSC2, M3SSC3, M3SSC4, M3SSC5, M3SSC6, M3SSC7, M3SSC8
- M2SSK1, M2SSK2, M2SSK3
- M3SSK1, M3SSK2, M3SSK3
- MTS1, MTS2, MTS3
- MJS1, MJS2, MJS5, MJS6, MJS7, MJS8, MJS11, MJS12

Conformità e Certificazioni

- Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 del 22 luglio 2019.
- Numero tariffario doganale: 85369001

Informazioni per l'Ordine

- Numero di catalogo: 1SFA611605R1100

- Nome alternativo: MCBH-00

- Quantità minima d'ordine: 10 pezzi

- Codice EAN: 7320500307465

Applicazioni Tipiche

Il supporto MCBH-00 è ideale per l'assemblaggio di dispositivi di comando e segnalazione in

applicazioni industriali, offrendo una soluzione modulare e flessibile per il montaggio di blocchi di contatti.

Note

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione tecnica fornita da ABB o contattare il supporto tecnico autorizzato.