

Descrizione del Prodotto

Il sezionatore portafusibili ABB E 92/32, codice 2CSM200883R1801, è progettato per la protezione contro sovracorrenti e cortocircuiti. Non dispone di indicatore di fusibile bruciato.

Caratteristiche Tecniche

- **Dimensione del fusibile:** 10×38 mm
- **Numero di poli:** 2
- **Numero di poli protetti:** 2
- **Corrente nominale:** 32 A
- **Tensione nominale di esercizio:** 690 V AC/DC
- **Perdita di potenza per polo:** 3 W
- **Materiale del corpo:** Termoplastico autoestinguente resistente ad alte temperature
- **Contatti:** Rame argentato
- **Montaggio:** Guida DIN
- **Possibilità di sigillatura:** Sì, con filo di piombo (posizione chiusa) o lucchetto (posizione aperta)
- **Compatibilità:** Barre di collegamento, terminali e coperture della serie S 200 MCBs

Applicazioni

Adatto per la protezione e l'isolamento di carichi ad alta corrente in impianti elettrici industriali e civili.

Normative

Conforme alla norma IEC 60947-3.

Dimensioni

- **Altezza:** 85 mm
- **Larghezza:** 35 mm
- **Profondità:** 64 mm

Temperatura di Funzionamento

Da -5°C a +40°C.

Umidità Relativa di Funzionamento

Massimo 90% a +20°C; 50% a +40°C.

Codice EAN

8012542008835

Note

Per ulteriori informazioni tecniche, consultare il catalogo generale ABB o contattare il servizio clienti ABB.