

Descrizione del Prodotto

La batteria ricaricabile AUTECH LBM02MH è progettata per alimentare le unità trasmittenti Autec compatibili.

([it.scribd.com](https://it.scribd.com/document/710749294/Liulbs001-Ita-01?utm_source=openai))

Dati Tecnici

- Tipo: NiMH
- Tensione: 2,4 V
- Capacità: 1600 mAh
- Tempo massimo di carica: 4 ore
- Temperatura di carica: da +5°C a +45°C
- Temperatura di utilizzo: da -20°C a +55°C
- Grado di protezione: IP65

Compatibilità

La batteria LBM02MH è compatibile con i seguenti modelli di radiocomandi Autec: Light LK4, Light LK6, Light LK8, LK4, LK6, LK8.

([tuttobatterie.com](https://www.tuttobatterie.com/batteria-compatibile-autec-alk400bl-nimh-2-4v-2000-mah.html?utm_source=openai))

Dimensioni e Peso

- Dimensioni: 59,00 x 35,20 x 20,30 mm
- Peso: 69 g

Avvertenze per l'Uso

- Utilizzare esclusivamente batterie originali Autec e caricarle solo con il caricabatterie adatto fornito da Autec.
- Non utilizzare mai una batteria danneggiata esternamente (es. schiacciamenti, perforazioni, fuoriuscita di liquidi, presenza di rigonfiamenti).
- Non utilizzare mai una batteria che è caduta, anche una sola volta, in quanto i componenti interni potrebbero essere danneggiati senza che ciò sia visibile all'esterno.
- L'uso improprio di una batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, surriscaldamento o altri pericoli. In particolare, si deve evitare di:

- Mettere in corto circuito i contatti della batteria.
- Smontare, tagliare, aprire, comprimere, deformare, forare, rompere, modificare, manomettere o tentare di riparare in qualsiasi modo una batteria.
- Tentare di inserire oggetti estranei nella batteria.
- Immergere o esporre all'acqua o ad altri liquidi una batteria.
- Mettere la batteria all'interno o sopra dispositivi di riscaldamento (es. forni, stufe, radiatori).
- Mettere la batteria all'interno di contenitori ad alta pressione.
- Esporre la batteria a urti meccanici e cadute.
- Mettere in bocca la batteria (es. mordere, succhiare).
- Non tenere la batteria in tasca o in borsa a contatto con oggetti metallici (es. chiavi, monete, graffette) che potrebbero causare un cortocircuito della batteria, generando calore e provocando così il rischio di ustione.
- Non caricare, utilizzare o conservare la batteria fuori dai limiti di temperatura riportati nei dati tecnici.

Garanzia

Le condizioni generali di garanzia sono riportate sia nel foglio dedicato che viene allegato alla presente documentazione sia nella sezione dedicata del sito web www.autecsafety.com. ([it.scribd.com](https://it.scribd.com/document/710749294/Liulbs001-Ita-01?utm_source=openai))

Assistenza e Parti di Ricambio

Per richiedere interventi di assistenza tecnica e/o parti di ricambio, fare riferimento ai contatti elencati nel sito web www.autecsafety.com. ([it.scribd.com](https://it.scribd.com/document/710749294/Liulbs001-Ita-01?utm_source=openai))