

Descrizione del Prodotto

Il Danfoss VLT® AutomationDrive FC-302, modello 131F0158, è un convertitore di frequenza progettato per applicazioni industriali, offrendo controllo preciso e affidabile dei motori elettrici.

Specifiche Tecniche

- **Potenza Nominale:** 11 kW (15 HP)
- **Tensione di Alimentazione:** 380 - 500 V AC
- **Fasi di Ingresso/Uscita:** Trifase
- **Frequenza di Rete:** 50/60 Hz
- **Frequenza Massima di Uscita:** 590 Hz
- **Corrente Continua (NO):** 32 A
- **Corrente Intermittente (NO):** 35,2 A
- **Corrente Continua (HO):** 24 A
- **Corrente Intermittente (HO):** 38,4 A
- **Perdita di Potenza (NO):** 392 W
- **Perdita di Potenza (HO):** 291 W

Caratteristiche Fisiche

- **Altezza:** 399 mm
- **Larghezza:** 165 mm
- **Profondità:** 249 mm
- **Peso Netto:** 11,7 kg
- **Peso Lordo:** 12 kg

Caratteristiche Aggiuntive

- **Grado di Protezione:** IP20
- **Filtro RFI:** Classe A1/B (C1)
- **Resistenza di Frenatura Integrata:** Sì
- **Pannello di Controllo:** Pannello di controllo locale grafico
- **Interfacce Hardware:** 1x RS-485, 1x USB
- **Protocollo Supportato:** MODBUS
- **Applicazione in Ambienti Industriali:** Consentita
- **Applicazione in Ambienti Domestici e Commerciali:** Consentita

Codice Modello

FC-302P11KT5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si prega di consultare il sito ufficiale di Danfoss o contattare un distributore autorizzato.