

Descrizione del Prodotto

Il Danfoss VLT® AutomationDrive FC-302, modello 131X3591, è un convertitore di frequenza progettato per controllare una vasta gamma di applicazioni industriali, garantendo efficienza energetica e prestazioni elevate.

Specifiche Tecniche

Potenza Nominale: 0,55 kW / 0,75 HP

Tensione di Alimentazione: 380 - 500 V AC

Fasi: Trifase

Classe di Protezione: IP20 / Chassis

Filtro RFI: Classe A1/B (C1)

Chopper di Frenatura: Non incluso

Pannello di Controllo: Pannello di controllo locale grafico

Rivestimento PCB: Non rivestito

Opzione Mains: Nessuna

Opzione A: PROFINET MCA 120

Opzione D: MCB-107 Backup 24V DC

Dimensioni del Telaio: A2

Codice Modello: FC-302PK55T5E20H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0

Dimensioni e Peso

Altezza: 268 mm

Larghezza: 90 mm (senza opzioni C)

Profondità: 205 mm

Peso Lordo: 5,11 kg

Peso Netto: 4,59 kg

Caratteristiche Principali

Il VLT® AutomationDrive FC-302 è progettato per controllare un'ampia gamma di applicazioni, dalle operazioni standard a quelle simili ai servo, su qualsiasi macchina o linea di produzione. Offre un controllo preciso del motore, migliorando l'efficienza energetica e riducendo i costi operativi.

Applicazioni Tipiche

Il convertitore è ideale per applicazioni come nastri trasportatori, posizionamento e sincronizzazione, gru, miscelatori, centrifughe e macchinari per l'imballaggio e il pallettizzazione.

Accessori e Parti di Ricambio

Per informazioni su accessori specifici e parti di ricambio compatibili con questo modello, si consiglia di consultare il catalogo prodotti Danfoss o contattare un distributore autorizzato.

Documentazione e Supporto

Per ulteriori dettagli tecnici, manuali d'uso e supporto, visitare il sito ufficiale di Danfoss o contattare il servizio clienti.