

Descrizione del Prodotto

Il Danfoss 132F0018 è un convertitore di frequenza della serie VLT® Micro Drive FC-51, progettato per il controllo di motori AC fino a 0,75 kW (1 HP). Questo dispositivo compatto offre affidabilità e prestazioni elevate, ideale per applicazioni industriali generali.

Specifiche Tecniche

- Potenza: 0,75 kW (1 HP)
- Tensione di ingresso: 380-480 V AC
- Corrente nominale: 2,1 A (CT)
- Fasi di ingresso: Trifase
- Frequenza massima: 400 Hz
- Tipo di controllo motore: Open Loop Vector (Sensorless Vector)
- Grado di protezione: IP20
- Filtro RFI: Classe A1/B (C1)
- Montaggio: A pannello
- Dimensioni (L x P x A): 71 mm x 147 mm x 150 mm
- Peso netto: 1,083 kg
- Peso lordo: 1,383 kg

Caratteristiche Principali

- Sintonizzazione automatica del motore
- Filtro RFI integrato
- Schede con rivestimento protettivo (conformal coated)

Opzioni e Accessori

- Pannello di controllo locale (LCP) venduto separatamente
- Opzioni di frenatura: nessun chopper di frenatura integrato

Applicazioni Tipiche

- Controllo di pompe
- Ventilatori
- Trasportatori
- Altre applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso della velocità del motore

Documentazione

- Manuale operativo
- Guida alla programmazione
- Brochure di vendita
- Guida alla progettazione
- Guida rapida all'avvio

Note

Per ulteriori dettagli e per l'acquisto, consultare il sito ufficiale di Danfoss o i rivenditori autorizzati.