11po Prodotto:
Contatto per commutazione in C.A.
Adatto per installazione in serie:
No
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V:
22 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V:
9 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
6,6 A
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo:
1
Numero di contatti di apertura, contatti principali:
0
Numero di contatti di chiusura, contatti principali:
3
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3,7 kW
Potenza d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

3 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz:

230-230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz:

230-230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC:

0-0 V

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC