

Nome del prodotto

Eaton Moeller® serie B3 Accessorio Barra di collegamento trifase

Codice catalogo

232289

Codice modello

B3.0/3-PKZ0

EAN

4015082322892

Dimensioni

Lunghezza: 135 mm

Altezza: 34 mm

Larghezza: 12 mm

Peso

0,058 kg

Certificazioni

UL 508, CSA File No.: 98494, UL Category Control No.: NLRV, CE, UL File No.: E36332, IEC/EN 60947-4-1, CSA-C22.2 No. 14, CSA Class No.: 3211-06

Note del catalogo

Per l'alimentazione parallela di più interruttori di protezione motore sui morsetti 1, 3, 5

Colore

Nero

Caratteristiche

Isolato

Funzioni

Può essere esteso mediante installazione ruotata

Numero di fasi

3

Numero di poli

Tre poli

Larghezza di montaggio

45 mm

Categoria di sovratensione

III

Grado di inquinamento

3

Categoria del prodotto

Accessori

Tensione nominale di tenuta all'impulso (Uimp)

6000 V AC

Adatto per

3 interruttori

Compatibile con

PKZ0, PKE12, PKE32

Temperatura ambiente di funzionamento

Minima: -25 °C

Massima: 55 °C

Tensione operativa nominale (Ue) - max

690 V

Corrente nominale permanente (Iu)

63 A

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)

0 kA

Corrente nominale di breve durata (Icw)

0 kA

Dissipazione termica dell'apparecchiatura, dipendente dalla corrente (Pvid)

4,5 W

Capacità di dissipazione termica (Pdiss)

0 W

Dissipazione termica per polo, dipendente dalla corrente (Pvid)

1,5 W

Corrente operativa nominale per la dissipazione termica specificata (In)

63 A

Dissipazione termica statica, indipendente dalla corrente (Pvs)

0 W

Resistenza alla corrosione

Soddisfa i requisiti dello standard del prodotto

Verifica del calore

Il costruttore del quadro è responsabile del calcolo dell'aumento di temperatura. Eaton fornirà i dati di dissipazione termica per i dispositivi

Funzione meccanica

Il dispositivo soddisfa i requisiti, a condizione che le informazioni nel foglio di istruzioni siano osservate

Dichiarazioni di conformità

[eatons-accessory-declaration-of-conformity-eu250700en.pdf](#)

Disegni

[eatons-manual-motor-starters-busbar-b3-accessory-dimensions.eps](#)

[eatons-manual-motor-starters-busbar-b3-accessory-3d-drawing-005.eps](#)

Modello eCAD

[ETN.B3.0_3-PKZ0](#)

Istruzioni di installazione

[eatons-manual-motor-starters-b3-0-1-bk25-three-phase-commoning-link-instruction-leaflet-il122027zu.pdf](#)

Modello mCAD

[b3_0_3_pkz0.stp](#)

[b3_0_3_pkz0](#)