

## **Nome del prodotto**

Sensore di prossimità SME-10-SL-LED-24

## **Codice prodotto**

173212

## **Descrizione**

Il sensore di prossimità SME-10-SL-LED-24 è un interruttore magnetico a cilindro Reed progettato per l'installazione nella fessura rotonda, inseribile longitudinalmente. È dotato di un LED giallo per l'indicazione dello stato di commutazione e di un cavo con connettore M8x1 a 3 pin.

## **Caratteristiche principali**

- Principio di misurazione: Reed magnetico
- Installazione: Bloccato nella fessura rotonda, inseribile longitudinalmente
- Indicazione dello stato di commutazione: LED giallo
- Lunghezza del cavo: 0,3 m

## **Dati tecnici**

- Tensione operativa: 12 V...27 V AC/DC
- Corrente massima di uscita: 100 mA
- Frequenza di commutazione massima: 500 Hz
- Temperatura ambiente: -20 °C ... 70 °C
- Grado di protezione: IP65, IP67
- Materiali: Ottone nichelato, PPS, TPE-U(PU), Acciaio inossidabile ad alta lega

## **Conformità**

- Norma: EN 60947-5-2
- Marcatura CE: Conforme alla Direttiva EMC dell'UE
- Conformità RoHS: Conforme

### **Nota**

- Non è presente protezione contro l'inversione di polarità
- Non è presente protezione contro i cortocircuiti
- Non è presente protezione contro i sovraccarichi

### **Accessori consigliati**

- Supporto per sensore SME-10-KL
- Cavo di prolunga NEBU-M8G3-K-2.5-LE3

### **Documentazione**

- Scheda tecnica: [\[Link alla scheda tecnica\]](#)
- Manuale d'uso: [\[Link al manuale d'uso\]](#)

### **Note aggiuntive**

Per ulteriori informazioni e per l'acquisto, visitare il sito ufficiale di Festo o contattare un distributore autorizzato.