Descrizione del prodotto

Il rilevatore di movimento e presenza Finder 185182300300 è progettato per l'installazione interna, offrendo un'ampia area di copertura fino a 64 m². È ideale per rilevare sia la presenza in aree con bassa attività, sia il movimento in zone di passaggio o con maggiore attività. L'installazione può essere effettuata a parete o ad incasso, ed è compatibile con scatole di derivazione da 60 mm e scatole 502. La connessione dei cavi avviene tramite terminali push-in, riducendo il tempo di installazione.

([liberotech.it](https://www.liberotech.it/it/rilevatore-di-movimento-e-di-presenza-da-interno-colore-bianco-tipo-18-51-finder-185182300300.html?utm source=openai))

Caratteristiche tecniche

- Tensione di alimentazione: 110...230 V AC (50/60 Hz).
- Configurazione dei contatti: 1 NO.
- Corrente nominale: 10 A.
- Corrente di inserzione massima: 20 A (100 A 5 ms).
- Tensione nominale: 250 V AC.
- Carico nominale in AC1: 2500 VA.
- Carico nominale in AC15 (230 V): 450 VA.
- Materiale contatti: AgSnO2.
- Potenza nominale AC/DC: 1,5 VA / 1 W.
- Regolazione della soglia di luminosità: 4...500 lx.
- Regolazione del ritardo allo spegnimento: 12 s...35 min.
- Temperatura ambiente: -10°C...+50°C.
- Grado di protezione: IP40.
- Materiale: plastica termoplastica senza alogeni.
- Colore: bianco (codice RAL 9010).
- Esecuzione della superficie: opaco.
- Tipo di sensore: passivo infrarossi.
- Adatto per montaggio a soffitto: sì.
- Adatto per montaggio a parete: sì.
- Sensibilità di intervento regolabile: sì.
- Luminosità di intervento regolabile: sì.
- Dispositivo di rilevamento animali: sì.
- Con unità di segnalazione: sì.
- Trasparente: sì.
- Sorveglianza del vano scale: sì.
- Senza alogeni: sì.

- Carico C: sì.
- Comandabile a distanza: no.
- Comando HLK: no.
- Regolazione di luce costante: no.
- Ingresso stazione secondaria: no.
- Collegabile in rete: no.
- Disattivazione forzata: no.
- Funzione allarme: no.
- Con interfaccia DALI: no.
- Avvio forzato: no.
- Trattamento antibatterico: no.
- Peso: 0,1531 kg.

([liberotech.it](https://www.liberotech.it/it/rilevatore-di-movimento-e-di-presenza-da-interno-colore-bianco-tipo-18-51-finder-185182300300.html?utm source=openai))

Portata lampade 230V

- Incandescenza/alogene: 1000 W.
- Fluorescenti con ballast elettronico: 500 W.
- Fluorescenti con ballast elettromagnetico rifasato: 350 W.
- CFL: 300 W.
- LED 230V: 300 W.
- Alogene o LED BT con trasformatore elettronico: 300 W.
- Alogene o LED BT con trasformatore elettromagnetico: 500 W.

 $\label{limit} \begin{tabular}{ll} ([liberotech.it](https://www.liberotech.it/it/rilevatore-di-movimento-e-di-presenza-da-interno-colore-bianco-tipo-18-51-finder-185182300300.html?utm_source=openai)) \\ \end{tabular}$

Dimensioni

- Larghezza: 84 mm.
- Altezza: 35,1 mm.
- Profondità: 84 mm.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/rilevatore-di-movimento-ac-50-60hz-110-230-v-434049?ut m source=openai))

Applicazioni

Il rilevatore è adatto per il comando luci in uffici, bagni, aule, controllo luce scale, corridoi (hotel, ospedali, ecc.) e per l'abilitazione dell'energia nelle camere d'hotel.

 $\label{lem:com} \begin{tabular}{ll} ([electric automation network.com](https://www.electric automation network.com/it/finder/series-18-pir-movement-and-presence-detector-10-a-finder-185182300300-185182300300?utm_source=openai)) \end{tabular}$

Note

Il prodotto è conforme alle normative vigenti e garantisce un'installazione sicura e affidabile. Si consiglia di consultare il manuale tecnico per ulteriori dettagli sull'installazione e l'uso.

([liberotech.it](https://www.liberotech.it/it/rilevatore-di-movimento-e-di-presenza-da-interno-colore-bianco-tipo-18-51-finder-185182300300.html?utm_source=openai))