

Descrizione del Prodotto

Il connettore di spostamento dell'isolamento per cavo piatto AS-Interface E79998 di IFM consente la transizione tra il cavo piatto AS-i e un connettore M12. È progettato per l'espansione delle reti AS-i tramite derivazioni o connessioni, offrendo un collegamento semplice e rapido grazie alla tecnologia di spostamento dell'isolamento. Inoltre, garantisce un elevato grado di protezione conforme ai requisiti degli ambienti industriali difficili.

Dati Elettrici

- Tensione di alimentazione: 26,5...31,6 V DC
- Corrente massima totale: 2 A

Condizioni Ambientali

- Temperatura ambiente: -20...70 °C
- Grado di protezione: IP67

Dati Meccanici

- Peso: 82,7 g
- Materiali:
- Parte superiore dell'alloggiamento: PUR
- Parte inferiore dell'alloggiamento: PA 6.6
- Vite: acciaio inossidabile (1.4305 / 303)
- Dado: acciaio inossidabile (1.4305 / 303)

Connessione Elettrica

- Cavo: 1 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC
- Connettore: M12, diritto; codifica: A; contatti: dorati

Note

- Il cavo piatto non deve terminare nel distributore.
- Per la sigillatura, utilizzare una guarnizione per cavo piatto o una guaina termorestringente.

Applicazioni

Il connettore E79998 è ideale per l'espansione delle reti AS-i, consentendo connessioni rapide e affidabili in ambienti industriali esigenti.

Download

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni, è possibile scaricare la scheda tecnica completa dal sito ufficiale di IFM.