

Metodo di controllo del drive

V/f a circuito aperto, vettoriale a circuito aperto

Tensione di alimentazione del drive

400 V trifase

Potenza massima del motore a coppia costante

5,5 kW

Potenza massima del motore a coppia variabile

7,5 kW

Filtro EMC integrato

No

Grado di protezione (IP)

IP20

Tipo senza ventola

No

Tipo di motore compatibile

Motore a induzione o asincrono, motore a magneti permanenti

Soluzioni rigenerative

Come opzione per inverter

Porte di comunicazione

MODBUS Slave, Serial RS-485, USB

Opzioni di comunicazione

CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave

Peso del prodotto (non imballato)

3.500 g

Accessori

- 3G3AX-MX2-DRT-E: Scheda di rete DeviceNet MX2
- 3G3AX-MX2-ECT: Scheda di rete EtherCAT per Inverter MX2
- 3G3AX-MX2-EIP-A: Scheda di rete Ethernet IP MX2
- 3G3AX-MX2-PRT-E: Scheda di rete PROFIBUS DP MX2
- 3G3AX-OP01: Console remota LED per JX, MX2 e RX
- AX-FER2815-PE: Toroide in ferrite, diametro 28 mm, per inverter da 15 kW e inferiori
- AX-FIC4030-SE: Filtro EMC 400 V, 30 A
- AX-FIC4030-SE-LL: Filtro EMC 400 V, 30 A (Low Leakage)
- AX-RAI01300170-DE: Induttanza in ingresso per modelli da 5,5-7,5 kW 400V
- AX-RAO04600110-DE: Induttanza in uscita per modelli da 5,5 kW 400V
- AX-RC04410167-DE: Reattanza DC per inverter per modelli da 5,5 kW 400V