

Metodo di controllo del servo

EtherCAT

Tensione di alimentazione del drive

400 V trifase

Potenza nominale

1 kW

Velocità nominale

3000 giri/min

Coppia nominale

3,18 Nm

Coppia di picco

9,55 Nm

Tipo di encoder

Assoluto senza batteria

Risoluzione dell'encoder

23 bit

Motore con freno

Sì

Motore con tenuta d'olio

No

Dimensione della flangia quadrata (LC)

100 mm

Diametro dell'albero

19 mm

Albero con chiavetta

Sì

Albero con filettatura

No

Peso del prodotto (non imballato)

7400 g

Accessori

- R88A-CA1E001-5BF-E: Cavo potenza 1,5 m per motori servo 1S, 400 V: 400 W-3 kW, con freno
- R88A-CA1E003BF-E: Cavo potenza 3 m per motori servo 1S, 400 V: 400 W-3 kW, con freno
- R88A-CA1E005BF-E: Cavo potenza 5 m per motori servo 1S, 400 V: 400 W-3 kW, con freno
- R88A-CA1E010BF-E: Cavo potenza 10 m per motori servo 1S, 400 V: 400 W-3 kW, con freno
- R88A-CA1E015BF-E: Cavo potenza 15 m per motori servo 1S, 400 V: 400 W-3 kW, con freno
- R88A-CA1E020BF-E: Cavo potenza 20 m per motori servo 1S, 400 V: 400 W-3 kW, con freno
- R88A-CR1B001-5NF-E: Cavo encoder per motori servo 1S, 1,5 m, 230 V: 900 W-1,5 kW, 400 V: 400 W-15 kW
- R88A-CR1B003NF-E: Cavo encoder per motori servo 1S, 3 m, 230 V: 900 W-1,5 kW, 400 V: 400 W-15 kW
- R88A-CR1B005NF-E: Cavo encoder per motori servo 1S, 5 m, 230 V: 900 W-1,5 kW, 400 V: 400 W-15 kW
- R88A-CR1B010NF-E: Cavo encoder per motori servo 1S, 10 m, 230 V: 900 W-1,5 kW, 400 V: 400 W-15 kW

- R88A-CR1B015NF-E: Cavo encoder per motori servo 1S, 15 m, 230 V: 900 W-1,5 kW, 400 V: 400 W-15 kW
- R88A-CR1B020NF-E: Cavo encoder per motori servo 1S, 20 m, 230 V: 900 W-1,5 kW, 400 V: 400 W-15 kW
- R88A-SC021S-E: Staffa connessione cavo potenza serie 1S, modello 230 V, 1,5 kW e modelli 400 V