

Descrizione del Prodotto

Lo starter OSRAM ST171 SAFETY DEOS è progettato per l'accensione sicura e rapida di lampade fluorescenti singole con potenza compresa tra 36 e 65 W. Dotato di un meccanismo automatico di spegnimento, garantisce la disconnessione affidabile delle lampade guaste o difettose, proteggendo così il reattore e il portalampada. La sua struttura in plastica autoestinguente (Makrolon) assicura un'elevata sicurezza operativa.

([ledvance.it](https://www.ledvance.it/professionista/prodotti/lampade/lampade-fluorescenti/accenditori/collegamento-singolo-c7404?productId=164892&utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- Potenza nominale: 65 W
- Tensione nominale: 220-240 V
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Intervallo di temperatura per spegnimento affidabile: -20°C a +80°C
- Durata operativa: fino a 4 anni in condizioni induttive
- Estensione della durata della lampada fino al 20%
- Conforme alla norma IEC 60155
- Classe di protezione: II
- Materiale del corpo: plastica autoestinguente (Makrolon)
- Dimensioni: diametro 21,5 mm, lunghezza 40,3 mm
- Peso: 8,64 g
- Non dimmerabile
- EAN: 4050300854106
- Codice prodotto: ST171SAFETY/220

Vantaggi del Prodotto

- Accensione sicura delle lampade anche in presenza di fluttuazioni di tensione
- Disconnessione affidabile delle lampade guaste, prevenendo consumi energetici inutili
- Protezione del reattore e del portalampada grazie al circuito di spegnimento automatico
- Durata operativa quattro volte superiore rispetto agli starter tradizionali
- Estensione della durata della lampada fino al 20%
- Pronto all'uso immediato premendo il pulsante rosso fino a udire un clic
- Adatto per l'uso con reattori convenzionali (CCG) e a basse perdite (LLG)
- Temperatura operativa da -20°C a +80°C
- Conforme alla norma IEC 60155
- Classe di protezione II

- Materiale del corpo in plastica autoestinguente (Makrolon)
- Dimensioni compatte: diametro 21,5 mm, lunghezza 40,3 mm
- Peso leggero: 8,64 g
- Non dimmerabile
- EAN: 4050300854106
- Codice prodotto: ST171SAFETY/220

Applicazioni

Lo starter OSRAM ST171 SAFETY DEOS è ideale per l'uso in ambienti interni ed esterni, in particolare dove è essenziale che le lampade guaste vengano disconnesse in modo affidabile. È adatto per l'illuminazione di uffici, scuole, ospedali, magazzini e altri spazi che utilizzano lampade fluorescenti singole con potenza compresa tra 36 e 65 W.

([ledvance.it](https://www.ledvance.it/professionista/prodotti/lampade/lampade-fluorescenti/accenditori/collegamento-singolo-c7404?productId=164892&utm_source=openai))(https://www.ledvance.it/professionista/prodotti/lampade/lampade-fluorescenti/accenditori/collegamento-singolo-c7404?productId=164892&utm_source=openai)

Note

Per garantire un'accensione affidabile e prolungare la durata delle lampade, si consiglia di sostituire lo starter ogni quattro sostituzioni di lampada. Non utilizzabile con lampade OSRAM DULUX S/E, D/E, T/E o T/E IN.

([ledvance.it](https://www.ledvance.it/professionista/prodotti/lampade/lampade-fluorescenti/accenditori/collegamento-singolo-c7404?productId=164892&utm_source=openai))(https://www.ledvance.it/professionista/prodotti/lampade/lampade-fluorescenti/accenditori/collegamento-singolo-c7404?productId=164892&utm_source=openai)