

Descrizione del Prodotto

La presa da incasso interbloccata con fusibile Unika IP65 16A 380V 3P+T di Schneider Electric è progettata per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti industriali. Dotata di un interruttore di blocco lucchettabile e di un grado di protezione IP65, offre una protezione efficace contro polvere e getti d'acqua.

Caratteristiche Tecniche

- **Modalità di montaggio:** Fronte quadro
- **Numero di poli:** 3P+T
- **Tipo di rete:** CA
- **Corrente nominale:** 16A
- **Tensione nominale di esercizio:** 380 - 415V
- **Frequenza di rete:** 50-60Hz
- **Posizione morsetto di terra:** 6H
- **Collegamento morsetti:** Viti prigioniere
- **Sezione massima cavi:** 10mm²
- **Diametro massimo cavi:** 25mm
- **Tipo di filetto:** Pg 21
- **Grado di protezione IP:** IP65
- **Grado di protezione IK:** IK09
- **Peso:** 0,788 Kg
- **Dimensioni base:** 103x225mm
- **Altezza:** 225mm

- **Larghezza:** 103mm
- **Profondità:** 127mm
- **Protezione:** Fusibile (calibro 10,3 x 38 mm)

Materiali e Costruzione

- **Materiale dell'involucro:** Tecnopolimero autoestinguente
- **Colore dell'involucro:** Grigio (RAL 7035)
- **Materiale dei contatti:** Ottone placcato nichel

Normative e Certificazioni

- **Norme di riferimento:** IEC 60309-1, IEC 60309-2
- **Grado di protezione IK:** IK09 conforme alla EN 62262
- **Resistenza al fuoco:** 750 °C conforme a IEC 60695-2-11
- **Umidità relativa:** 50% a 40 °C, 70% a 30 °C, 90% a 20 °C
- **Temperatura dell'aria ambiente per il funzionamento:** -25°C a +40°C

Funzionalità Aggiuntive

- **Interruttore lucchettabile:** Sì, in posizione "0"
- **Compatibilità con sistema di quadri KAEDRA:** Sì
- **Accessori per montaggio a parete disponibili:** Sì

Codici e Certificazioni

- **Codice prodotto:** 82185
- **Codice EAN:** 3303430821854
- **Certificazioni:** IMQ

Note

- **Fusibili non inclusi:** Sì
- **Resistenza al fuoco e al calore anormale:** GWT 750°C
- **Interruttore utilizzabile in categoria AC22A:** Sì
- **Manovra dell'interruttore possibile solo con spina inserita a fondo:** Sì
- **Estrazione della spina possibile solo con interruttore in posizione "0":** Sì