Descrizione del Prodotto

Il Blocco Differenziale QuickVigi iC60 4P 25A 300mA Tipo AC (codice prodotto: A9Q44425) di Schneider Electric è un dispositivo modulare progettato per fornire protezione differenziale in combinazione con gli interruttori automatici iC60. Questo blocco differenziale è ideale per applicazioni residenziali e industriali, garantendo protezione contro cortocircuiti, sovraccarichi, scosse elettriche da contatti indiretti e rischi di incendio.

Caratteristiche Tecniche

Numero di poli: 4

Corrente nominale: 25 A

Tensione nominale di esercizio (Ue): 400...415 V AC

Frequenza nominale: 50/60 Hz

Tipo di protezione differenziale: AC

Sensibilità differenziale: 300 mA

Tensione nominale di isolamento (Ui): 500 V AC

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp): 6 kV

Grado di inquinamento: 3

Resistenza a corrente impulsiva: 0,25 kA

Sezione conduttore collegabile unifilare: 1...25 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare: 1...16 mm²

Temperatura ambiente durante il funzionamento: -5°C a +60°C

Temperatura di stoccaggio: -40°C a +85°C

Grado di protezione (IP): IP20 (IP40 in un armadio)

Dimensioni (L x H x P): 54 mm x 91 mm x 73,5 mm

Peso: 0,245 kg

Funzionalità Principali

Il Blocco Differenziale QuickVigi iC60 offre le seguenti funzionalità:

- Protezione delle persone contro i contatti indiretti.
- Protezione delle installazioni contro i rischi di incendio.
- Indicazione di scatto per guasto tramite un indicatore meccanico rosso sul lato anteriore (VisiTrip).
- Compatibilità con gli interruttori automatici iC60 e Acti9 Reflex iC60.
- Conformità alle norme IEC 61009-1 e EN 61009-1.

Installazione

Il dispositivo è progettato per il montaggio su guida DIN e presenta una larghezza di 6 moduli da 9 mm. La connessione avviene tramite morsetti a gabbia, supportando cavi rigidi fino a 25 mm² e cavi flessibili fino a 16 mm².

Applicazioni

Il Blocco Differenziale QuickVigi iC60 è adatto per applicazioni in ambienti residenziali e industriali, garantendo una protezione efficace contro le correnti di guasto a terra e contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici.