

Descrizione del Prodotto

Il Blocco Differenziale Vigi iC60 3P 63A 300mA Tipo AC (codice prodotto: A9V44363) di Schneider Electric è un dispositivo modulare progettato per fornire protezione da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. È compatibile con gli interruttori iC60 e Acti9 Reflex iC60, offrendo una protezione completa per persone e impianti.

Caratteristiche Tecniche

- **Numero di Poli:** 3
- **Corrente Nominale:** 63 A
- **Sensibilità Differenziale:** 300 mA
- **Tipo di Corrente di Guasto:** AC
- **Tensione di Funzionamento:** 400-415 V AC
- **Frequenza:** 50/60 Hz
- **Tensione di Isolamento Nominale (Ui):** 500 V AC
- **Tensione Nominale di Tenuta ad Impulso (Uimp):** 6 kV
- **Grado di Inquinamento:** 3
- **Resistenza a Corrente Impulsiva:** 0,25 kA
- **Protezione da Scatto Intempestivo:** No
- **Tempo di Ritardo Massimo:** 0 ms
- **Tempo di Ritardo Regolabile:** No
- **Sezione Conduttore Collegabile Unifilare:** 1 mm²
- **Sezione Conduttore Collegabile Multifilare:** 1 mm²

Dimensioni e Peso

- **Larghezza:** 117 mm
- **Altezza:** 91 mm
- **Profondità:** 73,5 mm
- **Peso:** 0,21 kg

Condizioni Ambientali

- **Temperatura di Esercizio:** da -5°C a +60°C
- **Temperatura di Stoccaggio:** da -40°C a +85°C

Installazione

- **Montaggio:** Guida DIN
- **Larghezza in Passi da 9 mm:** 7

Grado di Protezione

- **IP20:** Protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm e nessuna protezione contro l'acqua
- **IP40 (in un armadio):** Protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm e nessuna protezione contro l'acqua

Conformità Normativa

Il prodotto è conforme alle norme IEC 61009-1 e EN 61009-1.

Funzionalità Aggiuntive

- **VisiTrip:** Indicatore meccanico rosso sul lato anteriore che segnala uno scatto per guasto, facilitando l'identificazione del circuito interessato.

Impronta di Carbonio

Il prodotto ha un'impronta di carbonio di 8 kg CO₂ equivalente.

Informazioni Ambientali

- **Pacchetto con Cartone per Riciclo:** No
- **Ritiro:** No

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Schneider Electric o contattare il supporto tecnico autorizzato.