

Descrizione del Prodotto

Il LUA1C20 è un blocco di contatti ausiliari di segnalazione progettato per i controllori di avviatori TeSys U di Schneider Electric. Fornisce due contatti normalmente aperti (2 NO) per la segnalazione di stato e di guasto.

Caratteristiche Principali

- ****Composizione dei contatti ausiliari****: 2 NO
- ****Funzione di segnalazione****: Segnalazione di guasto e indicazione della posizione “pronto” della manopola rotativa
- ****Tensione nominale di esercizio [Ue]****: $\leq 250 \text{ V AC} / \leq 250 \text{ V DC}$
- ****Tensione nominale di isolamento [Ui]****: 250 V conforme a CSA, IEC 60947-5-1 e UL
- ****Corrente termica convenzionale [Ith]****: 2,5 A
- ****Tensione minima di commutazione****: 17 V
- ****Corrente minima di commutazione****: 5 mA
- ****Modalità di connessione****: Terminali a vite
- ****Peso del prodotto****: 0,03 kg

Compatibilità

Il LUA1C20 è compatibile con le basi di potenza TeSys U, inserendosi nella posizione prevista della base di potenza.

Certificazioni e Conformità

- ****Conformità RoHS****: Conforme
- ****Conformità REACH****: Senza SVHC
- ****Certificazioni****: CSA, IEC 60947-5-1, UL

Informazioni Ambientali

Il prodotto è conforme all'etichetta Green Premium™, che garantisce prestazioni ambientali avanzate, conformità alle normative più recenti e trasparenza sull'impatto ambientale.

Applicazioni

Il blocco di contatti ausiliari LUA1C20 è ideale per applicazioni industriali che richiedono segnalazioni di stato e di guasto nei sistemi di controllo motore, offrendo una soluzione modulare e plug & play per una manutenzione rapida ed efficiente.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Schneider Electric.