

Descrizione del Prodotto

La presa mobile industriale Schneider Electric PKY16M434 è progettata per applicazioni a bassa tensione, offrendo una soluzione affidabile e sicura per connessioni elettriche in ambienti industriali e commerciali.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/PKY16M434/presa-mobile-bt-ip44-16a-380v-3p%2Bt-cablaggio-rapido/?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Poli:**

3P+T

- **Tipo di rete:**

CA

- **Corrente nominale:**

16 A

- **Tensione nominale di esercizio:**

380 - 415 V

- **Frequenza di rete:**

50-60 Hz

- **Posizione morsetto di terra:**

6H

- **Collegamento morsetti:**

Connessione rapida

- **Sezione cavi:**

1-2,5 mm²

- **Diametro esterno cavo:**

8-15 mm

- **Grado di protezione IP:**

IP44

- **Grado di protezione IK:**

IK08

- **Materiale:**

Plastica

- **Colore identificativo:**

Rosso

- **Numero RAL:**

7035

- **Direzione di innesto:**

Dritto

- **Ingresso del cavo:**

Collarino cavo/passacavo

- **Tipo di filetto:**

Pg 21

- **Dimensioni:**

Altezza 88 mm, Larghezza 88 mm, Profondità 150 mm

- **Peso netto:**

0,194 kg

Normative e Certificazioni

- **Norme di riferimento:**

IEC 60309-1, IEC 60309-2

- **Resistenza al fuoco:**

850 °C conforme a IEC 60695-2-11

- **Umidità relativa:**

50% a 40 °C, 70% a 30 °C, 90% a 20 °C

- **Temperatura dell'aria ambiente per il funzionamento:**

-25 °C a +40 °C

Applicazioni

Le prese e spine industriali PratiKa si adattano a tutti gli ambienti: commercio, industria, edifici, cantieri, officine, agricoltura.

([spesaelettrica.it](https://www.spesaelettrica.it/schneider-presa-mobile-bt-ip44-16a-380v-3p-t-cablaggio-rapido-SNRPKY16M434?utm_source=openai))

Vantaggi

- **Sicurezza:**

Superficie di contatto predefinita che permette elevata conducibilità e riscaldamento ridotto grazie alla pressione di contatto costante e garantita. Insensibilità agli urti e alle vibrazioni permettono un contatto sicuro e affidabile.

- **Praticità:**

Cassetto guidafile manovrato a mano che permette la connessione del conduttore mediante la semplice pressione del pollice. Cassetto guidafile con aggancio a scatto

per percezione sonora dell'avvenuta perforazione dell'isolante del conduttore.

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Schneider Electric o contattare un rivenditore autorizzato.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/PKY16M434/presa-mobile-bt-ip44-16a-380v-3p%2Bt-cablaggio-rapido/?utm_source=openai))