

Descrizione del Prodotto

La base a relè a innesto RXZ di Schneider Electric, modello RXZE2S111M, è progettata per relè miniatura RXM3. Supporta una tensione di comando bobina fino a 250 V AC e dispone di 3 contatti di commutazione 3PDT (triplo polo, doppio contatto) con una corrente nominale di 10 A. I morsetti di contatto sono separati, garantendo un'installazione sicura e affidabile. Il design compatto consente di risparmiare spazio negli armadi elettrici e aumenta l'affidabilità delle macchine.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/RXZE2S111M/base-rxz-contatto-separato-10-a-250v-connettore-per-rel%C3%A8-rxm3/?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Tipo di collegamento elettrico: Connettore a innesto
- Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
- Numero di pin: 11
- Larghezza: 27 mm
- Altezza: 79 mm
- Profondità: 61 mm
- Corrente nominale: 10 A
- Tensione nominale di impiego: < 250 V
- Compatibilità: Relè miniatura RXM3
- Materiale: Poliammide 6 (PA6) autoestinguente
- Peso: 0,066 kg

Certificazioni e Conformità

- Conformità alle normative: CE, UL, CSA, VDE, RINA, GOST, Lloyd's Register, C-Tick
- Dichiarazione RoHS: Conforme

- Progetto REACH: Conforme
- PEP - Product Environmental Profile: Disponibile

Informazioni Aggiuntive

- Temperatura di funzionamento: da -40°C a +55°C
- Grado di protezione: IP20 secondo IEC 60529
- Metodo di fissaggio: Vite (pannello) o aggancio su guida DIN simmetrica 35 mm
- Connessioni - morsetti: Connettore, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 22...AWG 14) flessibile con estremità cavo; Connettore, 2 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flessibile con estremità cavo; Connettore, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità cavo; Connettore, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo

Documentazione

- Scheda tecnica: Disponibile
- Dichiarazione DOC CE (Declaration of Conformity): Disponibile
- Dichiarazione EPD (Environmental Product Declaration): Disponibile

Informazioni del Produttore

- Produttore: Schneider Electric S.p.A.
- Indirizzo: Via Circonvallazione Est, 1, 24040 Stezzano (BG), Italia
- Sito web: <https://www.se.com/it/it/>