

## Descrizione del Prodotto

La pulsantiera pensile vuota Harmony XAC-A modello XACA04 di Schneider Electric è progettata per ospitare fino a quattro pulsanti o funzioni di controllo. Realizzata in polipropilene con involucro giallo, è ideale per applicazioni generiche, consentendo al costruttore di personalizzare le unità di controllo necessarie per stazioni assemblate in fabbrica. È adatta per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti e aperture per l'estrazione del fumo. Grazie al grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e alla penetrazione di liquidi, rendendola ideale per l'uso in ambienti gravosi.

## Caratteristiche Tecniche

- **Materiale della Scatola:**

Polipropilene (PP)

- **Colore della Scatola:**

Giallo

- **Numero di Fori:**

4

- **Diametro Interno dell'Apertura:**

26 mm

- **Grado di Protezione (IP):**

IP65

- **Temperatura di Funzionamento:**

da -25°C a 70°C

- **Temperatura di Stoccaggio:**

da -40°C a 70°C

- **Resistenza agli Urti Meccanici:**

100 g conformemente a IEC 60068-2-27

- **Resistenza alle Vibrazioni:**

15 g (10...500 Hz) conformemente a IEC 60068-2-6

- **Durata Meccanica:**

1.000.000 di cicli

- **Dimensioni (L x A x P):**

80 mm x 250 mm x 70 mm

- **Peso:**

0,44 kg

## **Certificazioni e Conformità**

- **Conformità Normativa:**

EN/IEC 60204-32, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14

- **Certificazioni:**

GOST, CCC

- **Conformità RoHS:**

Sì

- **Conformità REACH:**

Senza SVHC

## **Applicazioni Tipiche**

La pulsantiera XACA04 è ideale per il controllo di macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti e aperture per l'estrazione del fumo.

### **Note Aggiuntive**

L'involucro resistente agli urti e alle macchie garantisce una lunga durata e un aspetto mantenuto nel tempo. La possibilità di installare a posteriori tutti i pulsanti da 22 mm, lampade spia, selettori e joystick offre una grande flessibilità nella personalizzazione delle funzioni di controllo.