

Descrizione del Prodotto

La pulsantiera vuota XAPM1201 di Schneider Electric è progettata per ospitare unità di comando e segnalazione con diametro di 22 mm. Realizzata in lega di zinco, offre resistenza agli impatti e alle macchie, garantendo un aspetto duraturo anche in condizioni di utilizzo difficili. Il colore blu della custodia assicura un buon contrasto visivo e visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

Caratteristiche Tecniche

- **Gamma di prodotto:** Harmony XAP
- **Tipo di prodotto o componente:** Stazione di controllo vuota pressofusa
- **Nome breve del dispositivo:** XAPM
- **Applicazione del prodotto:** Per unità di comando e segnalazione Ø 22 mm
- **Dimensioni della piastra frontale:** 80 x 80 mm
- **Profondità utilizzabile:** 49 mm
- **Numero di fori:** 1 foro
- **Colore della base dell'involucro:** Blu
- **Colore del coperchio:** Blu
- **Materiale:** Lega di zinco
- **Ingresso cavo:** 1 foro con tappo di chiusura per pressacavo, capacità di serraggio: 14 mm; 1 foro senza tappo di chiusura per pressacavo, capacità di serraggio: 14 mm
- **Montaggio del dispositivo:** A filo
- **Grado di protezione IP:** IP65 conforme a IEC 60529; IP69 conforme a NF C 20-010; IP69K
- **Numero di file verticali:** 1
- **Peso del prodotto:** 0,455 kg

Informazioni Ambientali

Schneider Electric si impegna a raggiungere lo stato di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella catena di approvvigionamento, materiali a basso impatto e circolarità, prolungando la durata dei prodotti e la loro riciclabilità. L'imballaggio del prodotto utilizza cartone riciclato con un contenuto minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.

Certificazioni e Standard

- **Direttiva RoHS UE:** Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale della RoHS UE)
- **Regolamento RoHS Cina:** Dichiarazione RoHS Cina
- **Esente da metalli pesanti tossici:** Sì
- **Esente da mercurio:** Sì
- **Informazioni sulle esenzioni RoHS:** Sì

Note

Si prega di notare che il prodotto XAPM1201 è stato dichiarato obsoleto. Per informazioni sui prodotti sostitutivi, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Schneider Electric o contattare un rappresentante autorizzato.