

Descrizione del Prodotto

Il pulsante SCHNEIDER XB2BA31 è un dispositivo di comando di colore verde, con diametro di 22 mm, dotato di ritorno a molla e un contatto normalmente aperto (1NO). È progettato per fornire un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine, garantendo affidabilità e facilità d'uso.

Caratteristiche Tecniche

- **Gamma prodotto:** Harmony XB2
- **Tipo di prodotto:** Pulsante completo non luminoso
- **Materiale della testa:** Metallo cromato
- **Materiale della base di fissaggio:** Zamak
- **Diametro di montaggio:** 22,5 mm
- **Forma della testa:** Circolare
- **Tipo di operatore:** A impulso
- **Colore dell'operatore:** Verde
- **Composizione e tipologia contatti:** 1 NO
- **Funzionamento dei contatti:** Ad apertura lenta
- **Conessioni - morsetti:** Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² senza estremità del cavo conforme a IEC 60947-1
- **Altezza:** 47 mm
- **Larghezza:** 30 mm
- **Profondità:** 52 mm
- **Peso netto:** 0,08 kg
- **Resistenza al lavaggio ad alta pressione:** 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
- **Durata meccanica:** 10.000.000 cicli
- **Durata elettrica:** 1.000.000 cicli, AC-15, 2 A a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
- **Temperatura di funzionamento:** -40...70 °C
- **Grado di protezione IP:** IP66, IP67, IP69, IP69K conforme a IEC 60529
- **Grado di protezione NEMA:** NEMA 13, NEMA 4X
- **Certificazioni prodotto:** CSA, UL listed / CSA, DNV, LROS (Lloyds Register of shipping), BV
- **Norme di riferimento:** IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-4, IEC 60947-5-5, IEC 60947-1, UL 508, CSA C22.2 No 14, JIS C8201-1, JIS C8201-5-1
- **Garanzia:** 18 mesi

Applicazioni

Il pulsante SCHNEIDER XB2BA31 è ideale per applicazioni industriali che richiedono un'interfaccia di comando affidabile e resistente, come quadri di distribuzione elettrica, macchinari industriali, impianti di produzione e altri ambienti gravosi.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Schneider Electric.