

Descrizione del Prodotto

L'unità luminosa XVBC37 di Schneider Electric è progettata per l'uso in torrette di segnalazione modulari della serie Harmony XVB. Realizzata in polycarbonato trasparente, offre una segnalazione luminosa fissa e richiede una lampadina o LED (non inclusi) con una tensione massima di 250 V.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di segnalazione****: Luce fissa
- ****Diametro di montaggio****: 70 mm
- ****Materiale****: Polycarbonato
- ****Sorgente luminosa****: Lampadina o LED (non inclusi)
- ****Tensione nominale di alimentazione****: Fino a 250 V AC/DC
- ****Grado di protezione****: IP65

Specifiche Tecniche

- ****Tipo di lampadina****: Incandescente con base BA 15d o LED protetto
- ****Temperatura di funzionamento****: Da -25°C a 50°C
- ****Temperatura di stoccaggio****: Da -40°C a 70°C
- ****Consumo energetico massimo****: 7 W
- ****Conessioni****: Morsetti a vite, supporta cavi fino a 1 x 1,5 mm² con capocorda
- ****Tensione nominale di isolamento [Ui]****: 250 V conforme a IEC 60947-1
- ****Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]****: 4 kV conforme a IEC 60947-1

Certificazioni e Conformità

- ****Certificazioni****: CCC, CSA C22-2 No 14, GOST, UL 508

- **Standard**: EN/IEC 60947-5-1

Informazioni Ambientali

- **Impronta di carbonio (kg CO₂ eq.)**: 73
- **Packaging**: Realizzato con cartone riciclato (contenuto minimo del 70%)

Note Aggiuntive

- **Data di fine produzione**: 31 dicembre 2025
- **Data di fine servizio**: 31 dicembre 2026

Applicazioni Tipiche

Ideale per segnalazioni a lunga distanza (da 35 a 50 m) in settori come l'industria (costruttori di macchine, carichi mobili) e il settore para-industriale e dei servizi (caselli autostradali, registratori di cassa, quadri di distribuzione).

Dimensioni

- **Altezza**: 63 mm
- **Diametro**: 70 mm

Compatibilità

Compatibile con basi e accessori della serie Harmony XVB per la realizzazione di torrette di segnalazione modulari.

Avvertenze

La lampadina o il LED non sono inclusi e devono essere acquistati separatamente.

Riferimenti

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione ufficiale di Schneider Electric o contattare il supporto tecnico autorizzato.