

## **Descrizione del Prodotto**

La testa pulsante ZB6AA3 di Schneider Electric è un attuatore verde a filo con ritorno a molla, senza marcatura. Fa parte della serie Harmony XB6, progettata per fori di montaggio da 16 mm.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB6AA3/testa-pulsante-%C3%B816-verde/?utm\_source=openai))

## **Caratteristiche Tecniche**

- **Colore del pulsante:** Verde
- **Forma del pulsante:** Piatto
- **Colore dell'anello frontale:** Grigio
- **Materiale dell'anello frontale:** Plastica
- **Forma della lente:** Tonda
- **Diametro del foro di montaggio:** 16 mm
- **Numero di punti di comando:** 1
- **Tipo di attuazione:** Ritorno a molla
- **Grado di protezione (IP), lato frontale:** IP65
- **Temperatura operativa:** da -25°C a +70°C
- **Temperatura di stoccaggio:** da -40°C a +70°C
- **Resistenza agli urti:** 30 gn (durata = 18 ms) per onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
- **Resistenza alle vibrazioni:** ±3 mm (f= 2-500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
- **Certificazioni:** CCC, CSA, GOST, UL
- **Standard:** CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5, JIS C 852, JIS C8201-1, JIS C8201-5-1, UL 508
- **Trattamento protettivo:** TC
- **Classe di protezione contro le scosse elettriche:** Classe II conforme a IEC 61140
- **Grado di protezione NEMA:** NEMA 4X conforme a UL 50
- **Dimensioni complessive (LxAxP):** 18 x 18 x 33 mm
- **Peso netto:** 0,016 kg

([electgo.com](https://electgo.com/product/se-zb6aa3?utm\_source=openai))

## **Applicazioni**

La testa pulsante ZB6AA3 è ideale per applicazioni industriali che richiedono un'interfaccia utente affidabile e resistente, come pannelli di controllo, macchinari e sistemi di

automazione. La sua costruzione robusta e il grado di protezione IP65 la rendono adatta per ambienti difficili.

([se.com]([https://www.se.com/it/it/product/ZB6AA3/testa-pulsante-%C3%B816-verde/?utm\\_source=openai](https://www.se.com/it/it/product/ZB6AA3/testa-pulsante-%C3%B816-verde/?utm_source=openai)))

## Note

Per un funzionamento completo, la testa pulsante ZB6AA3 deve essere combinata con un blocco contatti compatibile della serie Harmony XB6. Assicurarsi che l'installazione sia eseguita da personale qualificato e conforme alle normative vigenti.

([se.com]([https://www.se.com/it/it/product/ZB6AA3/testa-pulsante-%C3%B816-verde/?utm\\_source=openai](https://www.se.com/it/it/product/ZB6AA3/testa-pulsante-%C3%B816-verde/?utm_source=openai)))