

## **Descrizione del Prodotto**

La cartuccia fusibile NH modello 3ND1822 di Siemens è progettata per la protezione efficace di apparecchiature e impianti in caso di sovraccarico e cortocircuito. Appartenente alla serie SENTRON, è particolarmente adatta per l'uso in circuiti di comando motore grazie alle sue caratteristiche di disinserzione ritardata.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3ND1822?utm\_source=openai))

## **Caratteristiche Tecniche**

**Corrente Nominale (In):** 63 A

**Tensione Nominale AC (Un AC):** 500 V

**Tensione Nominale DC (Un DC):** 440 V

**Classe di Intervento:** aM (per la protezione di apparecchi di manovra in circuiti di comando motore)

**Dimensione Fusibile:** NH000

**Potere di Interruzione:** 120 kA

**Perdita di Potenza alla Corrente Nominale:** 3,3 W

**Indicatore di Intervento:** Frontale

**Attacchi:** Sotto tensione

## **Dimensioni e Peso**

**Larghezza:** 21 mm

**Peso Netto:** 0,130 kg

## **Condizioni Ambientali**

**Temperatura Ambiente Operativa:** da -5 °C a +40 °C

## **Certificazioni e Conformità**

**Conformità RoHS:** Conforme alla direttiva RoHS dal 01.01.2006

**Codice EAN:** 4001869020310

**Codice Doganale:** 85361050

### **Applicazioni**

Questa cartuccia fusibile è ideale per la protezione di apparecchi di manovra in circuiti di comando motore, offrendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. È particolarmente adatta per il funzionamento nei circuiti motore grazie alle sue caratteristiche di disinserzione ritardata.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3ND1822?utm\_source=openai))