

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RH29111FA40 è un blocchetto di contatti ausiliari frontale con 4 contatti normalmente aperti (4 NO). È progettato per l'uso con i contattori della serie 3RT2 e i contattori ausiliari 3RH2. Il dispositivo è dotato di morsetti a vite per una connessione sicura e affidabile.

([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3RH2911-1FA40?utm_source=openai)

Specifiche Tecniche

- **Numero di contatti:**

4 NO

- **Corrente nominale di impiego (Ie) in AC-15, 230V:**

6 A

- **Corrente nominale di impiego (Ie) in DC-13, 24V:**

10 A

- **Corrente nominale di impiego (Ie) in DC-13, 110V:**

3 A

- **Corrente nominale di impiego (Ie) in DC-13, 220V:**

1 A

- **Tensione nominale di isolamento (Ui):**

690 V AC / 600 V DC

- **Durata meccanica:**

10.000.000 cicli

- **Durata elettrica:**

200.000 cicli

- **Temperatura di funzionamento:**

da -25°C a +60°C

- **Temperatura di stoccaggio:**

da -55°C a +80°C

- **Dimensioni (H x L x P):**

37,5 mm x 36 mm x 43,7 mm

- **Peso netto:**

0,052 kg

- **Metodo di montaggio:**

Fissaggio a innesto

- **Tipo di collegamento elettrico:**

Morsetti a vite

- **Conformità RoHS:**

Sì, conforme dal 01.10.2009

- **Paese di origine:**

Repubblica Ceca

Applicazioni

Il blocchetto di contatti ausiliari 3RH29111FA40 è ideale per l'espansione dei contatti ausiliari nei circuiti di comando, offrendo una soluzione affidabile per il controllo e la segnalazione in applicazioni industriali.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3))(<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3>)

RH2911-1FA40?utm_source=openai))

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Siemens.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3RH2911-1FA40?utm_source=openai))