

Descrizione del Prodotto

L'avviatore diretto DS1-X per ET 200S è un modulo elettromeccanico progettato per il controllo di motori trifase, con una potenza nominale di 0,55 kW a 400 V. Offre un campo di regolazione della corrente compreso tra 1,1 e 1,6 A in AC-3. Questo avviatore è espandibile e compatibile con il modulo di controllo freno.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RK13011AB000AA2?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 24 V DC (range operativo: 20,4 - 28,8 V DC)
 - Tensione di carico: 200 - 400 V
 - Corrente di uscita: 1,6 A
 - Potenza di carico: 550 W
 - Tipo di motore supportato: Motore AC
 - Tipo di controllo/azionamento: Avviatore motore
 - Numero di motori supportati: 1
 - Tipo di montaggio: Montaggio su telaio
 - Temperatura di funzionamento: 0°C - 60°C
 - Dimensioni: 265 mm (altezza) x 45 mm (larghezza) x 120 mm (profondità)
 - Peso netto: 2,070 lb
 - Posizione di montaggio: Verticale, orizzontale
 - Altitudine di installazione: Fino a 2.000 m sopra il livello del mare
 - Conformità RoHS: Sì, dal 26/10/2016
 - Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
 - Paese di origine: Germania
 - Codice EAN: 4011209512931
 - Codice UPC: 662643248753
 - Codice merce: 85364900
 - Gruppo di prezzo: 707
 - Gruppo prodotto: 4962
 - Codice gruppo: R711
 - Regolamenti di controllo delle esportazioni: ECCN: N / AL: N
 - Data di cancellazione del prodotto: 01/10/2023
 - Informazioni aggiuntive: Il successore è il sistema ET 200SP con i suoi moduli avviatori motore compatti.
- ([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RK13011AB000AA2?utm_source=openai))

Note Aggiuntive

Questo prodotto è stato cancellato dal 1° ottobre 2023. Il successore consigliato è il sistema ET 200SP con i suoi moduli avviatori motore compatti.

([\[mall.industry.siemens.com\]](https://mall.industry.siemens.com)(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RK13011AB000AA2?utm_source=openai))