

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT1056-6AB36 è progettato per il comando di motori trifase, con una corrente nominale di 185 A e una potenza di 90 kW a 400 V in AC-3. È adatto per applicazioni in corrente alternata (AC) e continua (DC) con una tensione di controllo compresa tra 23 e 26 V. Dispone di 3 poli principali e di contatti ausiliari 2 NO + 2 NC. L'azionamento è convenzionale, con circuito principale a sbarra e circuiti di comando e ausiliari con attacco a vite.

([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3RT1056-6AB36?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- ****Corrente nominale (AC-3):**** 185 A
- ****Potenza nominale (AC-3):**** 90 kW a 400 V
- ****Tensione di controllo:**** 23-26 V AC/DC
- ****Numero di poli principali:**** 3
- ****Contatti ausiliari:**** 2 NO + 2 NC
- ****Tipo di azionamento:**** Convenzionale
- ****Collegamento circuito principale:**** Sbarra
- ****Collegamento circuiti di comando e ausiliari:**** Attacco a vite
- ****Dimensioni (L x P x A):**** 120 mm x 170 mm x 172 mm
- ****Peso netto:**** 3,39 kg

Caratteristiche Aggiuntive

- ****Famiglia Prodotto:**** Contattori SIRIUS 3RT, a 3 poli fino a 250 kW
- ****Conformità RoHS:**** Conforme dal 01.05.2012
- ****Paese di origine:**** Germania

Applicazioni

Il contattore SIEMENS 3RT1056-6AB36 è ideale per il comando di motori trifase in applicazioni industriali, garantendo affidabilità e prestazioni elevate. È parte integrante del sistema modulare SIRIUS, offrendo flessibilità e facilità di integrazione con altri componenti.

([sonepar.it])(https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie3rt10566ab363pa0-contrattor-90kw-400v-ac-3-000000000001149288?utm_source=openai))

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da SIEMENS.