

## **Descrizione del Prodotto**

Il relè di sovraccarico SIEMENS 3RU11364AB0 è progettato per la protezione dei motori elettrici con una corrente nominale compresa tra 11 e 16 A. Appartiene alla grandezza S2 e alla classe di intervento 10. È destinato al montaggio diretto su contattori e dispone di morsetti a vite sia per il circuito principale che per quello ausiliario. Il dispositivo offre la possibilità di reset manuale o automatico.

## **Specifiche Tecniche**

**Corrente Nominale:** 11...16 A

**Classe di Intervento:** 10

**Grandezza:** S2

**Montaggio:** Su contattore

**Tipo di Morsetti:** A vite per circuito principale e ausiliario

**Funzione di Reset:** Manuale e automatico

**Dimensioni (L x P x A):** 55 mm x 118 mm x 105 mm

**Peso Netto:** 0,705 lb (circa 0,32 kg)

**Temperatura di Funzionamento:** da -20°C a +70°C

**Conformità Normativa:** UL Listed, CSA, CCC, CE

## **Note Importanti**

Il prodotto 3RU11364AB0 è stato dichiarato fuori produzione a partire dal 1° ottobre 2020. Il successore consigliato è il modello SIRIUS 3RU2136-4AB0. Per ulteriori informazioni sulla conversione dei prodotti, si consiglia di visitare il sito ufficiale di Siemens.

## **Informazioni Aggiuntive**

**Codice EAN:** 4011209300637

**Codice UPC:** 754554412467

**Codice Merce:** 85364900

**Paese di Origine:** Germania

**Conformità RoHS:** Dal 1° luglio 2006

**Obbligo di Ritiro RAEE (2012/19/UE):** Sì

**Dimensioni dell'Imballaggio**

**Dimensioni (L x P x A):** 2.402 x 3.78 x 4.37 pollici

**Unità di Misura:** Pollici

**Quantità per Confezione:** 1 pezzo

**Informazioni sulla Consegna**

**Tempi di Consegna Stimati:** 20 giorni lavorativi

**Regolamenti sul Controllo delle Esportazioni:** ECCN: N / AL: N

**Contatti Ausiliari**

**Configurazione:** 1 NO + 1 NC

**Corrente di Impiego con AC-15:**

- 24 V: 3 A
- 110 V: 3 A
- 230 V: 2 A
- 400 V: 1 A

**Corrente di Impiego con DC-13:**

- 24 V: 2 A
- 60 V: 0,3 A

- 110 V: 0,22 A

- 220 V: 0,11 A

### **Protezione da Cortocircuito**

**Fusibile per Protezione dei Contatti Ausiliari:** gG: 6 A, rapido: 10 A

### **Montaggio e Fissaggio**

**Posizione di Montaggio:** Qualsiasi

**Tipo di Fissaggio:** Montaggio su contattore

### **Connessioni e Morsetti**

**Collegamento Elettrico per Circuito Principale:** Morsetti a vite

**Collegamento Elettrico per Circuito Ausiliario e di Comando:** Morsetti a vite