

Descrizione del Prodotto

Il relè di sovraccarico Siemens 3RU1146-4DB0 è progettato per la protezione dei motori elettrici con correnti nominali comprese tra 18 e 25 A. Appartiene alla serie SIRIUS, grandezza costruttiva S3, e offre una protezione di classe 10. È destinato al montaggio su contattore e dispone di morsetti a vite sia per il circuito principale che per quello ausiliario. Il dispositivo supporta il reset manuale e automatico.

Caratteristiche Tecniche

- **Intervallo di corrente regolabile:** 18-25 A
- **Classe di intervento:** 10
- **Tipo di montaggio:** Su contattore
- **Tipo di collegamento circuito principale:** Morsetti a vite
- **Tipo di collegamento circuito ausiliario:** Morsetti a vite
- **Funzione di reset:** Manuale e automatico
- **Numero di contatti ausiliari:** 1 NO + 1 NC
- **Temperatura operativa:** -20°C a +70°C
- **Dimensioni:** 2,76 in L x 5,51 in P
- **Peso netto:** 0,545 kg
- **Tensione nominale di esercizio (Ue):** Fino a 1000 V
- **Compatibilità:** Progettato per l'uso con contattori 3RT104
- **Funzioni aggiuntive:** Indicazione della posizione di commutazione, funzione di test, pulsante di arresto

Note Importanti

Siemens ha dichiarato il prodotto 3RU1146-4DB0 fuori produzione. Il successore consigliato è il modello SIRIUS 3RU2136-4DB0. Per ulteriori informazioni sulla transizione e sulle specifiche del nuovo modello, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un rappresentante autorizzato.

Documentazione e Risorse

Per ulteriori dettagli tecnici, manuali d'uso e certificazioni, è possibile consultare la pagina del prodotto sul sito ufficiale di Siemens: [Siemens Industry Mall](#).

Avvertenze

Assicurarsi che l'installazione e l'utilizzo del relè di sovraccarico siano conformi alle normative locali e alle specifiche tecniche fornite da Siemens. È consigliabile rivolgersi a personale qualificato per l'installazione e la manutenzione del dispositivo.