

Descrizione del Prodotto

Il modulo di alimentazione di controllo SINAMICS 6SL3100-1DE22-0AA1 è progettato per fornire un'uscita stabile di 24-28 V DC con una tolleranza del $\pm 2\%$ e una corrente nominale di 20 A. Accetta un ingresso di 600 V DC o 3 fasi da 380-480 V AC a 50/60 Hz, rendendolo adatto per applicazioni industriali che richiedono un'alimentazione affidabile per i componenti di controllo.

Specifiche Tecniche

- **Numero di articolo:** 6SL3100-1DE22-0AA1
- **Tensione di ingresso:** 600 V DC o 3 fasi da 380-480 V AC a 50/60 Hz
- **Corrente di ingresso:** Fino a 2 A a 400 V AC; 1,1 A a 600 V DC
- **Tensione di uscita:** 24-28 V DC $\pm 2\%$
- **Corrente di uscita:** 20 A
- **Dimensioni (L x A x P):** 50 x 380 x 270 mm
- **Peso:** 4,8 kg

Informazioni Aggiuntive

- **EAN:** 4042948662977
- **UPC:** 040892824209
- **Codice merceologico:** 85044083
- **Paese di origine:** Germania
- **Conformità RoHS:** Conforme dal 2 novembre 2022
- **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì

Classificazioni

- **eClass 12:** 27-02-31-91
- **eClass 14:** 27-02-31-91
- **ETIM 7:** EC002025
- **ETIM 8:** EC002025
- **UNSPSC 15:** 39-12-20-04

Note

Questo modulo di alimentazione è progettato per l'uso con i sistemi SINAMICS e fornisce un'alimentazione affidabile per i componenti di controllo. Assicurarsi che l'installazione e

l'uso siano conformi alle specifiche tecniche e alle normative applicabili.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, consultare il manuale del prodotto disponibile sul sito ufficiale di Siemens.