

Descrizione del Prodotto

Il WAGO 750-602 è un modulo di alimentazione passivo progettato per fornire alimentazione al lato campo attraverso i contatti jumper di potenza. Questo modulo è ideale per l'uso in sistemi di automazione industriale, consentendo la distribuzione efficiente dell'alimentazione ai moduli I/O all'interno di un nodo fieldbus.

Caratteristiche Principali

- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC
- **Corrente nominale:** 10 A
- **Numero di contatti jumper di potenza in uscita:** 3
- **Tecnologia di connessione:** 6 x CAGE CLAMP®
- **Montaggio:** Guida DIN 35
- **Colore:** Grigio chiaro

Dati Tecnici

- **Tensione di alimentazione del sistema:** 5 V DC (tramite contatti dati)
- **Tensione di alimentazione del campo:** 24 V DC (-25% ... +30%) (tramite livello di cablaggio con connessione CAGE CLAMP®)
- **Capacità di trasporto corrente dei contatti jumper di potenza:** 10 A

Dati di Connessione

- **Conduttore rigido:** 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
- **Conduttore flessibile:** 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
- **Lunghezza di spelatura:** 8 ... 9 mm / 0,31 ... 0,35 pollici

Dati Geometrici

- **Larghezza:** 12 mm / 0,472 pollici

- ****Altezza:**** 69,8 mm / 2,748 pollici
- ****Altezza dal bordo superiore della guida DIN 35:**** 62,6 mm / 2,465 pollici
- ****Profondità:**** 100 mm / 3,937 pollici

Dati Ambientali

- ****Temperatura di esercizio:**** 0 ... 55°C
- ****Temperatura di stoccaggio:**** -40 ... 85°C
- ****Grado di protezione:**** IP20
- ****Umidità relativa dell'aria (senza condensa):**** 95%

Materiali

- ****Materiale dell'alloggiamento:**** Policarbonato, poliammide 6.6
- ****Carico di incendio:**** 1,081 MJ
- ****Peso:**** 43,265 g

Conformità e Certificazioni

- ****Marcatura di conformità:**** CE
- ****Codice GTIN:**** 4045454393731
- ****Numero tariffario doganale:**** 85389091890

Applicazioni

Il modulo di alimentazione WAGO 750-602 è utilizzato in sistemi di automazione e controllo industriale per fornire alimentazione ai moduli I/O, garantendo un funzionamento affidabile e continuo dei dispositivi collegati.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la scheda tecnica

ufficiale fornita dal produttore.