

Descrizione del Prodotto

Lo sganciatore a lancio di corrente BTicino F80ST2 è un dispositivo progettato per l'apertura remota di interruttori automatici modulari. Quando riceve una tensione di comando, attiva un meccanismo interno che provoca l'apertura dell'interruttore, interrompendo così il circuito elettrico.

([aleyay.com](https://www.aleyay.com/apparecchi-modulari/447-sganciatore-a-lancio-di-corrente-per-110-415vac-e-110-125vdc-1-modulo-bticino-8005543408179.html?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Marchio:** BTicino
- **Norma di Riferimento:** CEI EN 23-105
- **Tensione Nominale (Vn):** 110-415 V AC e 110-125 V DC
- **Numero di Moduli:** 1
- **Grado di Protezione:** IP20
- **Dimensioni:**
 - **Altezza:** 83 mm
 - **Larghezza:** 17,7 mm
 - **Profondità:** 76 mm
- **Sezione Massima del Cavo:** 2,5 mm²
- **Serie:** BTdin

Prestazioni Elettriche

- **Tensione di Funzionamento (% Vn):** 70-115%
- **Tempo di Intervento:** <20 ms
- **Potenza Massima Assorbita all'Attivazione:**
 - 110 W (110-415 V AC)
 - 10 W (110-125 V DC)
- **Resistenza Totale:** 1640 Ω
- **Corrente Assorbita a Tensione Min/Max:** 69/259 mA

Dati Commerciali

- **Quantità Minima:** 1
- **Unità di Vendita:** 1
- **Prezzo:** 67,93 € (IVA esclusa)

- **Codice EAN:** 8005543408179

Conformità e Certificazioni

Il prodotto è conforme alle direttive europee 2014/35/UE (Direttiva Bassa Tensione) e 2014/30/UE (Compatibilità Elettromagnetica). È stato fabbricato in conformità alle norme CEI EN 23-105 e presenta la marcatura CE.

([catalogo.bticino.it](https://catalogo.bticino.it/BTI-F80ST2-IT?utm_source=openai))

Applicazioni Tipiche

Lo sganciatore F80ST2 è ideale per l'uso in impianti industriali e civili, consentendo il controllo remoto di interruttori automatici modulari. È particolarmente utile in sistemi di automazione e protezione di impianti sensibili.

([aleyay.com](https://www.aleyay.com/apparecchi-modulari/447-sganciatore-a-lancio-di-corrente-per-110-415vac-e-110-125vdc-1-modulo-bticino-8005543408179.html?utm_source=openai))