

## **Descrizione del Prodotto**

Il convertitore di frequenza Danfoss 131B0031 è progettato per applicazioni industriali, offrendo un controllo efficiente e affidabile dei motori elettrici.

## **Specifiche Tecniche**

**Tensione di rete (V):** 380 - 500

**Potenza massima in uscita a carico lineare alla tensione nominale (kW):** 2,2

**Numero di fasi in ingresso:** 3

**Numero di fasi in uscita:** 3

**Frequenza di rete (Hz):** 50/60

**Frequenza massima in uscita (Hz):** 590

**Protocollo supportato per MODBUS:** Sì

**Numero di interfacce hardware RS-485:** 1

**Numero di interfacce hardware USB:** 1

**Connessione con PC:** Sì

**Resistenza di frenatura integrata:** No

**Operazione a 4 quadranti possibile:** No

**Grado di protezione (IP):** IP20

## **Dimensioni Fisiche**

**Larghezza (mm):** 90

**Altezza (mm):** 268

**Profondità (mm):** 205

## **Applicazioni**

Adatto per l'uso in ambienti industriali e commerciali.

## **Informazioni Logistiche**

**Imballaggio:** Singolo articolo

**Codice HS:** 85044090

**Paese di origine:** Danimarca

## **Nota**

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione ufficiale di Danfoss.