

Mi dispiace, ma non sono riuscito a trovare informazioni specifiche sul prodotto DOSTMANN 382030. Tuttavia, posso fornirti la scheda tecnica di un prodotto simile, il termometro con sonda V315 di Dostmann.

Caratteristiche

Tecnologia: con sonda, a resistenza, Pt100

Tipo di display: digitale

Unità di misura: °C, °F

Configurazione: portatile, ad inserimento

Applicazioni: industriale, da laboratorio

Altre caratteristiche: di riscontro

Temperatura: Min.: -50 °C (-58 °F), Max.: 250 °C (482 °F)

Risoluzione: 0,01 °C, 0,1 °C (32,02 °F, 32,18 °F)

Descrizione

Strumento portatile ad alta precisione con accuratezza massima di $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$ tra -20°C e $+180^{\circ}\text{C}$. Dotato di sensore di resistenza Pt100 conforme alla norma EN 60751. Intervallo di misura di 0,5 secondi. Funzioni MAX-MIN-AVG. Commutabile tra °C e °F. Custodia di protezione inclusa. Certificato di calibrazione incluso a 0/75/150°C. Funzione Auto-OFF dopo 10 minuti, con possibilità di modalità continua. Display ad alto contrasto di dimensioni 50x26 mm. Temperatura di lavoro: 0°C...+50°C. Alimentazione: 2 batterie AA da 1,5 Volt (LR6). Durata della batteria: tipicamente 500 ore di uso continuo. Dimensioni dell'alloggiamento: 255 x 110 x 60 mm (L x P x A). Dimensioni della sonda: 315 x 6 mm con punta ridotta di 30 x 4,5 mm. Peso: 165 g.

Per ulteriori dettagli, puoi consultare la fonte originale:

([directindustry.it](https://www.directindustry.it/prod/dostmann-electronic-gmbh/product-17612-2534886.html?utm_source=openai))