

Nome del prodotto

Eaton Moeller series NZM Sganciatore a lancio di corrente

Codice catalogo

259754

EAN

4015082597542

Dimensioni

Lunghezza: 42 mm

Altezza: 90 mm

Larghezza: 30 mm

Peso

0,094 kg

Conformità

UL/CSA, IEC, RoHS conforme

Certificazioni

Marcatura CE, Certificazione CSA, Elencato UL, IEC60947, UL (Numero di categoria di controllo DIHS), CSA (Classe n. 1437-01), UL (File n. E140305), CSA (File n. 22086), CSA-C22.2 No. 5-09, UL489

Compatibilità

NZM2(-4), N(S)2(-4), NZM3(-4), N(S)3(-4)

Tensione nominale di comando

24 V AC/DC

Intervallo di tensione operativa

0,7 - 1,1 x Us

Consumo di potenza all'attivazione

2,5 VA/W

Tempo minimo di comando

10 ms

Tempo massimo di comando

15 ms

Tempo di reazione

20 ms

Tipo di connessione

Connessione a vite

Tipo di tensione

AC/DC

Capacità terminale (conduttore solido/flessibile)

0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardati con capocorda

18 - 14 AWG (1x) per sganciatore a lancio di corrente

18 - 14 AWG (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardati

18 - 14 AWG (2x) per sganciatore a lancio di corrente

18 - 14 AWG (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardati

0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) per sganciatore a lancio di corrente con capocorda

0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardati con capocorda

0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) per sganciatore a lancio di corrente con capocorda

Tip

Accessorio, Sganciatore a lancio di corrente

Caratteristiche speciali

Gli interruttori vengono sganciati da un impulso di tensione o dall'applicazione di una tensione continua.

Se lo sganciatore a lancio di corrente è attivo, il contatto con i contatti principali dell'interruttore è impedito quando è acceso.

Gli sganciatori a lancio di corrente non possono essere installati contemporaneamente con il contatto ausiliario di chiusura anticipata NZM...-XHIV... o con lo sganciatore di minima tensione NZM...-XU...

Adatto per

Interruttore di manovra-sezionatore

Nota

Il costruttore del quadro è responsabile del calcolo dell'aumento di temperatura. Eaton fornirà i dati di dissipazione del calore per i dispositivi.

Il costruttore del quadro è responsabile del calcolo del potere di cortocircuito. Le specifiche per l'apparecchiatura devono essere osservate.

Il costruttore del quadro è responsabile della compatibilità elettromagnetica.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Eaton.