

Descrizione del Prodotto

Il contatto ausiliario ABB modello HKF-11 (codice prodotto 1SAM101928R0001) è progettato per il montaggio frontale su interruttori di protezione motore delle serie MS325 e MO325. Dispone di un contatto normalmente aperto (NO) e uno normalmente chiuso (NC), con connessioni a morsetti a vite.

Specifiche Tecniche

- Numero di contatti: 1 NO + 1 NC
- Corrente nominale di esercizio (Ie) per AC-15, 230 V: 2 A
- Tensione nominale di isolamento (Ui): 500 V
- Tipo di connessione elettrica: Morsetti a vite
- Metodo di montaggio: Montaggio frontale
- Dimensioni (L x P x A): 54 mm x 10,5 mm x 16 mm
- Peso: 0,02 kg

Compatibilità

Adatto per l'uso con gli interruttori di protezione motore delle serie MS325 e MO325.

Normative e Certificazioni

Conforme alle normative IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1 e IEC/EN 60947-5-1.

Condizioni Ambientali

- Temperatura di funzionamento: da -25°C a +50°C
- Temperatura di stoccaggio: da -50°C a +80°C

Informazioni Aggiuntive

Codice EAN: 4013614302237