

## Descrizione

Il contatore di ore di funzionamento ABB E233-12/48 (codice prodotto: 2CDE300010R1601) è un dispositivo analogico progettato per il montaggio su guida DIN. È utilizzato per misurare e registrare il tempo di funzionamento di apparecchiature elettriche, con un campo di conteggio fino a 99.999 ore. Il dispositivo non dispone di una funzione di reset e offre un'indicazione operativa chiara.

## Specifiche Tecniche

- **Metodo di montaggio:** Guida DIN
- **Modello:** Analogico
- **Campo di conteggio:** 0...99.999 ore
- **Funzione di reset:** Nessuna
- **Indicazione operativa:** Sì
- **Numero di cifre:** 6
- **Tensione di ingresso:** 48 V DC
- **Tipo di tensione:** DC
- **Frequenza della tensione di ingresso:** 0 Hz
- **Tipo di azionamento:** Quarzo
- **Precisione al giorno:** 144 s
- **Larghezza:** 17,5 mm
- **Altezza:** 85 mm
- **Profondità:** 64 mm
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Grado di protezione (NEMA):** Altro

## Dimensioni

- **Larghezza:** 17,5 mm
- **Altezza:** 85 mm
- **Profondità:** 64 mm

## Condizioni Ambientali

- **Temperatura di funzionamento:** -40 ... +70 °C
- **Temperatura di stoccaggio:** -55 ... +70 °C
- **Grado di protezione:** IP20
- **Grado di contaminazione:** 3

## **Certificazioni e Conformità**

- **Conformità RoHS:** Conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE
- **Dichiarazione di Conformità CE:** 2CDK443001D0401

## **Informazioni Aggiuntive**

- **Codice EAN:** 4012233630202
- **Numero di ordine minimo:** 1 pezzo
- **Numero tariffario doganale:** 90291000

## **Note**

Si prega di notare che i lavori elettrici devono essere eseguiti solo da personale qualificato o sotto la loro supervisione. È importante osservare le normative e gli standard di installazione elettrica specifici del paese e consultare un elettricista locale per ulteriori consigli. Inoltre, si raccomanda di consultare le istruzioni di installazione e le informazioni sulla sicurezza fornite dal produttore.