

Descrizione del Prodotto

Il portafusibile ABB modello 2CSM296532R1801, noto anche come E93N/125, è progettato per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. È compatibile con fusibili cilindrici da 50 a 125 A e offre una soluzione affidabile per la protezione di impianti elettrici.

Specifiche Tecniche

- **Numero di Poli:** 4
- **Tipo di Prodotto:** E 90
- **Corrente Nominale:** 100 A
- **Tensione Operativa Nominale:** 690 V AC/DC
- **Tipo di Fusibile:** Midget
- **Indicatore di Fusibile Bruciato (BFI):** No

Dimensioni

- **Larghezza:** 140 mm
- **Altezza:** 112 mm
- **Profondità:** 73,26 mm
- **Peso Netto:** 0,54 kg

Informazioni sull'Ordine

- **EAN:** 8012542771227
- **Quantità Minima d'Ordine:** 1 pezzo
- **Numero Tariffa Doganale:** 85363030

Certificazioni e Conformità

- **Conformità RoHS:** Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/CE
- **Dichiarazione di Conformità CE:** 2CSC444002D2701
- **Informazioni RoHS:** 2CSC444011K2701

Classificazioni

- **Codice di Classificazione Oggetto:** F
- **ETIM 4:** EC000036 - Portafusibile miniatura
- **ETIM 5:** EC000036 - Portafusibile miniatura

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di ABB.