

Descrizione

Il Smile 11 EA Type ABB è un pulsante di arresto d'emergenza compatto progettato per garantire la sicurezza nelle applicazioni industriali. ([catalogo-generale.abb.com](https://catalogo-generale.abb.com/safety-e-dispositivi-di-sicurezza/safety/2TLA030051R0000/?utm_source=openai))

Codice Prodotto

2TLA030051R0000

Caratteristiche Tecniche

Il dispositivo è dotato di un pulsante di arresto d'emergenza con 2 contatti normalmente chiusi (NC) e un LED di stato integrato nel pulsante. ([empower.abb.com](https://empower.abb.com/ecatalog/ec/EN_NA/p/2TLA030051R0000?utm_source=openai))

Connettività

Dispone di un connettore maschio M12 a 5 poli per una connessione semplice e sicura. ([empower.abb.com](https://empower.abb.com/ecatalog/ec/EN_NA/p/2TLA030051R0000?utm_source=openai))

Alimentazione

Funziona con una tensione di alimentazione di 24V DC. ([empower.abb.com](https://empower.abb.com/ecatalog/ec/EN_NA/p/2TLA030051R0000?utm_source=openai))

Grado di Protezione

Il dispositivo ha un grado di protezione IP65, garantendo resistenza alla polvere e agli spruzzi d'acqua. ([empower.abb.com](https://empower.abb.com/ecatalog/ec/EN_NA/p/2TLA030051R0000?utm_source=openai))

Dimensioni e Peso

Le dimensioni del prodotto sono 52 mm di profondità, 97 mm di altezza e 40 mm di

larghezza, con un peso netto di 0,076 kg.

([empower.abb.com](https://empower.abb.com/ecatalog/ec/EN_NA/p/2TLA030051R0000?utm_source=openai))

Classificazioni

Il prodotto è classificato secondo ETIM 8 come EC002034 - Arresto d'emergenza completo.

([empower.abb.com](https://empower.abb.com/ecatalog/ec/EN_NA/p/2TLA030051R0000?utm_source=openai))

Livello di Prestazione

Il dispositivo è conforme al livello di prestazione fino a e, secondo gli standard di sicurezza.

([empower.abb.com](https://empower.abb.com/ecatalog/ec/EN_NA/p/2TLA030051R0000?utm_source=openai))