

Descrizione del Prodotto

Il modello Allen-Bradley 22A-A9P6N113 è un variatore di frequenza della serie PowerFlex 4, progettato per applicazioni industriali generiche.

([rockwellautomation.com](https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/details.22A-A9P6N113.html?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Potenza nominale:** 2,2 kW (3 HP)
- **Tensione di ingresso:** 240V AC monofase
- **Corrente di uscita:** 9,6 A
- **Frequenza di ingresso:** 50-60 Hz
- **Frequenza di uscita:** 0-240 Hz
- **Fattore di potenza:** 0,98
- **Interfaccia utente:** Tastierino integrato con display LED
- **Filtro EMC:** Integrato e conforme alle normative CE
- **Classe di protezione:** IP20 (aperto)
- **Dimensioni (L x A x P):** 100 x 180 x 136 mm
- **Peso:** 2,2 kg

Funzionalità Principali

- **Controllo V/f:** Supporta il controllo della velocità tramite rapporto tensione/frequenza.
- **Ingressi digitali:** 5 ingressi digitali a 24 VDC.
- **Ingresso analogico:** 1 ingresso analogico.
- **Uscita relè:** 1 uscita relè con contatti N.O./N.C.
- **Comunicazione:** Porta RS485 con supporto Modbus RTU.
- **Capacità di sovraccarico:** 150% per 1 minuto.
- **Tempo di accelerazione/decelerazione:** Regolabile da 0 a 600 secondi.
- **Temperatura di funzionamento:** Da -10°C a +50°C.
- **Temperatura di stoccaggio:** Da -40°C a +85°C.

Stato del Prodotto

Si noti che, a partire dal 30 giugno 2025, il modello 22A-A9P6N113 è stato dichiarato fuori produzione da Rockwell Automation.

([rockwellautomation.com](https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/details.22A-A9P6N113.html?utm_source=openai))

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica completa disponibile sul sito ufficiale di Rockwell Automation.

([rockwellautomation.com](https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/details.22A-A9P6N113.html?utm_source=openai))