

Ecco la scheda tecnica del prodotto BOSCH REXROTH R911335596:

Descrizione del Prodotto

Il BOSCH REXROTH R911335596 è un convertitore compatto IndraDrive Cs (HCS01) progettato per applicazioni a singolo asse. Combina unità di potenza e controllo in un unico dispositivo, offrendo comunicazione basata su Ethernet, interfaccia multi-encoder e tecnologia di sicurezza integrata.

([buyrexroth.com](https://buyrexroth.com/product/r911335596?srsltid=AfmBOoo7bCDpt5TVtSI5Wq0bf7_GaqxXrNvwckknDfMq_lWfqY9EVedK&utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Capacità di sovraccarico elevata
- Alimentazione diretta da 110 V a 500 V
- Corrente massima da 3,3 A a 54 A
- Gamma di potenza da 0,15 kW a 14 kW
- Design compatto per applicazioni a singolo asse

([buyrexroth.com](https://buyrexroth.com/product/r911335596?srsltid=AfmBOoo7bCDpt5TVtSI5Wq0bf7_GaqxXrNvwckknDfMq_lWfqY9EVedK&utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 3 AC 200-500 V
- Corrente massima: 8 A
- Potenza continua (senza induttanza): 0,86 kW
- Potenza massima (senza induttanza): 2,58 kW
- Frequenza di commutazione / frequenza di uscita massima (@16kHz): 0-1600 Hz
- Tipo di raffreddamento: Raffreddamento ad aria interno
- Funzione di sicurezza: Safe Torque Off (STO)
- Interfaccia encoder 1: Interfaccia multi-encoder
- Protocollo di comunicazione predefinito: MultiEthernet
- Grado di protezione internazionale: IP20

([buyrexroth.com](https://buyrexroth.com/product/r911335596?srsltid=AfmBOoo7bCDpt5TVtSI5Wq0bf7_GaqxXrNvwckknDfMq_lWfqY9EVedK&utm_source=openai))

Dimensioni e Peso

- Larghezza: 50 mm

- Altezza: 220 mm
- Profondità: 215 mm
- Peso: 1,263 kg

([buyrexroth.com](https://buyrexroth.com/product/r911335596?srsltid=AfmBOoo7bCDpt5TVtSI5Wq0bf7_GaqxXrNvwckknDfMq_lWfqY9EVedK&utm_source=openai))

Note Aggiuntive

Il convertitore è dotato di un pannello di controllo standard; tuttavia, il firmware è richiesto e deve essere ordinato separatamente.

([buyrexroth.com](https://buyrexroth.com/product/r911335596?srsltid=AfmBOoo7bCDpt5TVtSI5Wq0bf7_GaqxXrNvwckknDfMq_lWfqY9EVedK&utm_source=openai))