

Nome del prodotto

Eaton xEffect SASY 60i Adattatore MCCB

Codice catalogo

104554

Codice modello

NZM1-XAD160

EAN

4015081043729

Dimensioni e peso

Lunghezza: 200 mm

Altezza: 38 mm

Larghezza: 90 mm

Peso: 0,81 kg

Conformità

UL CSA09 (vedi rapporto di approvazione)

CSA-C22.2 No. 14

UL508A

Marcatura CE

Conforme RoHS

Certificazioni

UL (Numero di controllo categoria DIHS, DIHS7)

Nord America (UL listed, CSA certified)

CSA (Classe No. 3211-37)

CSA (File No. 236217)

UL (File No. E140305)

Specifiche del prodotto

Utilizzato con: N(S)1, PN1, NZM1, circuiti di alimentazione, sistema 60 mm, adattatori per sbarre per NZM, sistema compatto

Tipo: Sistema 60 mm, adattatori per sbarre per NZM, sistema compatto

Caratteristiche: Autoestinguente secondo UL 94

Tensione nominale (UL CSA 13): Max. 600 V AC

Larghezza dell'adattatore: 92 mm

Larghezza dell'adattatore per sbarre: 92 mm

Distanza tra le sbarre: 60 mm

Spessore massimo delle sbarre: 10 mm

Spessore minimo delle sbarre: 5 mm

Corrente nominale: 160 A

Larghezza della guida: 30 mm

Tensione nominale in AC: 690 V AC

Numero di poli: Tre poli

Corrente operativa nominale per dissipazione termica specificata (In): 125 A

Tipo di connessione elettrica: Altro

Dissipazione termica dell'apparecchiatura, dipendente dalla corrente Pvid: 11,3 W

Resistenza al tracciamento: CTI 200

Grado di protezione: Circuiti di alimentazione

Funzioni: Interruttore automatico limitatore di corrente, vedere rapporto di approvazione;

Adattatore per componenti per interruttori automatici e sezionatori; Adattatori per sbarre per NZM

Resistenza alla temperatura: Fino a 120 °C

Armamento della guida di montaggio: Nessuno

Corrente operativa nominale (Ie): 160 A

Adatto per: Montaggio superficiale su sbarre di rame piatte 12 - 30 x 5 - 10, profilo doppia T e tripla T

Documentazione

Brochure: [eaton-xeffect-sasy60i-customer-success-story-css-wagner-mueller-en-us.pdf](#)

Catalogo: Product Range Catalog Switching and protecting motors

Rapporti di certificazione: [eaton-xeffect-sasy-60i-declaration-of-conformity.pdf](#)

Disegni: [eaton-circuit-breaker-xeffect-sasy-busbar-adapter-dimensions-002.eps](#); [eaton-circuit-breaker-xeffect-sasy-busbar-adapter-3d-drawing-002.eps](#)

Istruzioni di installazione: IL01502144Z

Schede tecniche: [eaton-xeffect-sasy-60i-fk4300-1167gb-en-us.pdf](#)