

Descrizione del Prodotto

Il relè crepuscolare Finder 104182300000 è progettato per l'accensione automatica delle lampade in base al livello di luminosità ambientale. È adatto per il montaggio a parete o su palo e dispone di una singola uscita con un contatto normalmente aperto (NO) da 16 A.

Caratteristiche Tecniche

Numero di contatti: 1

Configurazione dei contatti: NO

Materiale dei contatti: AgSnO₂

Tensione nominale: 230 V AC (50/60 Hz)

Corrente nominale: 16 A

Potenza di interruzione massima: 3700 W

Montaggio: A parete o su palo

Colore: Bianco

Materiale: Plastica termoplastica senza alogeni

Grado di protezione: IP54

Temperatura di esercizio: da -30 a +70 °C

Luminosità di accensione: Regolabile da 1 a 80 lx

Luminosità di disinserzione: Regolabile da 1 a 80 lx

Ritardo di inserzione: 15 s

Ritardo di disinserzione: 30 s

Orientabile: No

Carico C: Sì

Codice RAL (simile): 7035

Esecuzione del sensore: Fotocellula incorporata

Trasparente: Sì

Tipo di superficie: Opaco

Con spegnimento notturno automatico: No

Accessori: Staffa e piastrina per montaggio su palo

Dimensioni

Altezza: 110,6 mm

Larghezza: 58,6 mm

Profondità: 36,8 mm

Informazioni del Produttore

Produttore: FINDER S.P.A.

Indirizzo: VIA DRUBAGLIO, 14, 10040 ALMESE (TO)

Sito web: <https://www.findernet.com/it/italia/>